

RELACART PM-320 In-Ear System 626-668 MHz

In-Ear-Stereo-System mit Diversity-Technologie, 626-668 MHz

Art.-Nr.: 13055247

GTIN: 4026397718539



Beschreibung:

Das PM-320 ist ein drahtloses In-Ear-Monitoring-System mit überragender Klangqualität für Live-Musiker, Schauspieler oder Dolmetscher. Diversity-Technologie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und vermeidet Störungen und Ausfälle. Das System kann sowohl mono als auch stereo betrieben werden. Mit gerade einmal 100 Gramm bietet der Taschenempfänger allerhöchsten Tragekomfort.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718539

Gewicht: 2,40 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Features:

- Sender und Empfänger auch einzeln erhältlich
- Auch für die Verwendung als Audio-Funkstrecke mit extrem geringer Latenz geeignet
- <p>RELACART PM-320T In Ear Stereo Sender 626-668 MHz
- <h2 class="featureSatz">In-Ear-Stereo-Funksender mit Piloton-Technologie (PLL)</h2>Stereo-Funksender mit 317 Preset-Kanälen sowie 5 freien Kanälen für In-Ear-Monitoring
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Stereo- oder Mono/Mix-Modus
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- 2 Line-Eingänge über symmetrische Kombi-Einbaubuchsen XLR/6,3-mm-Klinke
- 2 Durchschleifausgänge (Loop)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Reichweite von bis zu 100m bei Sichtweite
- OLED Display
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

- <p>RELACART PM-320R In-Ear Taschenempfänger 626-668 MHz
- <h2 class="featureSatz">In-Ear-Stereo-Funkempfänger mit Diversity-Technologie</h2>Stereo-Taschenempfänger mit 317 Preset-Kanälen sowie 5 freien Kanälen für In-Ear-Monitoring
- Robustes Ganzmetallgehäuse mit Soft-Touch-Bedienelementen, geeignet für harten Toureinsatz
- Diversity-Technologie für hohe Empfangsqualität
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Stereo- oder Mono/Mix-Modus
- Balance (links, rechts) einstellbar
- Limiter und Höhenanhebung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Reichweite von bis zu 100m bei Sichtweite
- Bis zu 5 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige

Technische Daten:

Gewicht: 1,62 kg

RELACART PM-320T In Ear Stereo Sender 626-668 MHz

Typ:	In-Ear Monitor
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	2 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	25 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,9 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 100m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 628 - 668 MHz
Schaltbandbreite:	42 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
RF-Ausgangsleistung:	30 mW (LO); 50 mW (HI)
Modulation:	FM, Stereo
Frequenzwahl:	317 Frequenzen schaltbar In 20 Gruppen
Displaytyp:	OLED Display
Anschlüsse:	Antenne über 1 x BNC (W) Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Material:	Metall

Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	1,51 kg

RELACART PM-320R In-Ear Taschenempfänger 626-668 MHz

Typ:	In-Ear Monitor
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	25 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,9 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 100m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 628 - 668 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Schaltbandbreite:	32 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
Parallelbetrieb:	Max. 5 Sender
Modulation:	FM, Stereo
Frequenzwahl:	317 Frequenzen schaltbar In 20 Gruppen
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Frequenz , Gruppe , Kanal; AF-Audio-Level , RF-Signalstärke
Status LED:	Antenne A/B
Anschlüsse:	Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 6,5 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	0,11 kg

Lieferumfang:

1 x RELACART PM-320T In Ear Stereo Sender 626-668 MHz

- 1 x Sender
- 1 x Antenne
- 1 x Externes Netzteil
- 3 x Montagebügel
- 8 x Schrauben
- 2 x Klinke Kabel
- 3 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

1 x RELACART PM-320R In-Ear Taschenempfänger 626-668 MHz

- 1 x Empfänger
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung