



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED KLS-2500 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 7 x 10-W-5in1-LED (RGBAW), mit 5-pol-QuickDMX-Buchse

- Komplette Lichanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- 7 leistungsstarke 5in1-LEDs (RGBAW) pro Spot
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (siehe Zubehör) vorhanden
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 (separat erhältliches Zubehör)
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit OLED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und PowerCon-Anschluss
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- 7 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung)
Spots einzeln ansteuerbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

Logistic

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17,4°

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht: 15,94 kg

EUROLITE LED KLS-2500 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 190,00 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: 1 x PowerCON (grau), Einbauversion

Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 10 W high-power 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 7; 20; 23; 28
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß- Fernsteuerung (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Abstrahlwinkel:	17,4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17,4°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30,4°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 1,2 m Tiefe: 6 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	15,70 kg
DMX-Kanäle:	2/3/4/7/20/23/28
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
QuickDMX-Anschluss:	5-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10 W RGBAW (5in1)
LED-Anzahl:	28
Abstrahlwinkel:	28°
TV-Zapfen:	D = 28 mm
Maße (L x B x H):	1160 x 60 x 320 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5 V DC 1 A
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallellbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber

Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	150 g

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Stromversorgung:	5 V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 5-pol XLR (W) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W)
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	100 g