



### Features:

#### EUROLITE LED KLS-30 Kompakt-Lichtset

DMX-LED-Scheinwerferset mit 12 x 4in1-LED für mobilen Einsatz

- Komplette Lichanlage mit vier kompakten LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert
- 3 vierfarbige QCL-LEDs mit jeweils 4 Watt pro Spot (RGBW)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 2, 3, 4, 6, 16, 20 oder 24 DMX-Kanäle wählbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon, Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (siehe Zubehör) vorhanden
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- Funktionen: RGBW-Farbmischung, Farb-Presets, interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung mit schwenkbarem Montagebügel
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Schaltzerteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 24°

### Logistic

## EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

## EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

## Technische Daten:

---

Gewicht: 3,34 kg

---

## EUROLITE LED KLS-30 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Lampenart:	LED-Lampe
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	24°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	54°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 45 cm Tiefe: 12 cm

	Höhe: 18,5 cm
Gewicht:	3,10 kg
DMX-Kanäle:	2/3/4/6/16/20/24
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
QuickDMX-Anschluss:	5-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	QCL 4 W
LED-Anzahl:	12
Abstrahlwinkel:	24°
Maße (L x B x H):	450 x 120 x 185 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist**

Stromversorgung:	5V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 5-pol XLR (W) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W)
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,10 kg

#### **EUROLITE QuickDMX Funksender**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK

Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

## **Lieferumfang:**

---

### **1 x EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist**

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

### **1 x EUROLITE QuickDMX Funksender**

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel