

## EUROLITE Set LED KLS-180 + QuickDMX Funkempfänger

Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDS inklusive kompaktem DMX-Funkempfänger

Art.-Nr.: 2000339

GTIN:



**Listenpreis: 386.75 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDs, mit QuickDMX-Buchse (XLR)

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Kompaktes Leichtgewicht
- Geräuschloser Betrieb
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
- Flimmerfrei
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

#### Scheinwerfer

- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR>4 Spots einzeln ansteuerbar

#### Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power kaltweiß (CW)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Tasche, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

## EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

---

Gewicht: 4,94 kg

---

## EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 4; 8; 21
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18°
Gehäusefarbe:	Schwarz

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 60,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	4,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Scheinwerfer	
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Leiste	
LED:	4 x 1 W high-power kaltweiß (CW)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist**

Stromversorgung:	5 V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 5-pol XLR (W) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W)
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	100 g