

EUROLITE FD-8 DMX Dimmer Panel

DMX-Lichtsteuerung 8 Kanäle

Art.-Nr.: 70063806

GTIN: 4026397298956



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 8 Kanalfader mit LED
- Fade-Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Flashtaster pro Kanal und Master-Flash
- LED-Anzeige aller Modi
- 4 frei programmierbare Programme mit bis zu je 84 Steps
- Controller kommt mit 4 vorprogrammierten Chasern
- Die Programme und Chaser können einzeln oder kombiniert abgespielt werden (CH1-2-3-4-PR-1-2-3-4)
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Blackout-Funktion
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Nur für professionelle Anwendung
- Audio-Eingang über 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397298956

Gewicht: 1,94 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1,00 W |
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block (nicht im Lieferumfang) |

| | |
|--------------------------------|---|
| Maße: | Breite: 33 cm Tiefe: 13,5 cm Höhe: 7 cm |
| | über mitgeliefertes 9-15 V DC, 300 mA Netzteil oder 1 Standard 9 V Block |
| Lebensdauer der Batterie: | ca. 3 Stunden |
| Anzahl Steuerkanäle: | 8 |
| Integrierte Chaser: | 4 |
| Freie Programme: | 4 x 84 Szenen |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse |
| Audio-Eingangsbuchse: | Klinke |
| Audio-Eingangsempfindlichkeit: | 0,1-1 V |
| DMX512-Ausgang: | 3-pol XLR-Einbaukupplung |
| Maße (L x B x H): | 330 x 135 x 70 mm |
| Gewicht: | 1,75 kg |