

OMNITRONIC PM-404 DJ-Mixer

PRO 2-Kanal DJ-Mixer

Art.-Nr.: 10006817

GTIN: 4026397313444



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Was ist Ihr Anspruch?

Es muss ja nicht immer das Größte, das Teuerste und das Schönste sein, oder? Eine Ansicht, die für viele Bereiche zutreffend ist und für die unser OMNITRONIC PM-404 DJ-Mixer ein gutes Beispiel abgibt. Denn wie bei Autos, Kameras oder Fernsehern gibt es auch bei Mischpulten große und kleinere Modelle. Ausschlaggebend ist immer der eigene Anspruch. Sie brauchen einen zuverlässigen, soliden Standardmixer mit den gängigen Standardfunktionen und einem ansprechenden Design? Ihnen reichen zwei Eingangskanäle mit Gain und 3-facher Klangregelung, ein separater Mikrofoneingang mit 2-facher Klangregelung und Talkover-Funktion, ein austauschbarer Crossfader, leichtgängige Kanalfader, eine 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler, zwei umschaltbare Line-/Phonoeingänge und natürlich ein Kopfhöreranschluss aus? Dann sind Sie bei unserem PM-404 genau richtig. Denn dieser Mixer stellt für den Home-Mixing-Bereich oder aber für kleinere Bars mit DJ eine schnörkellose und günstige Alternative dar. Mehr braucht manchmal einfach nicht!

Features:

- 2 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain) und 3-fach Klangregelung mit Kill-Funktion
- DJ-Mikrofoneingang mit Lautstärkereglern und 2-fach Klangregelung sowie Talkover-Taste
- Vorhören (CUE) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen Eingangskanal A und B
- Hochwertige, super leichtgängige Kanalfader
- 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Master Level-Regler
- Eingänge: 2 x Line/Phono (Stereo-Cinch), umschaltbar; DJ-Mikrofon und Kopfhörer (beide 6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: Master und Record (beide Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397313444

Gewicht: 3,30 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	5,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 26,2 cm Höhe: 8,4 cm
Gewicht:	2,8 kg über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge:	
DJ-Mikrofon:	6,3-mm-Klinke
Mindesteingangsspannung:	1,5 mV RMS/ 1 kOhm
Line 1-2:	Stereo-Cinch
Mindesteingangsspannung:	150 mV RMS/ 270 kOhm
Phono 1-2:	Stereo-Cinch
Mindesteingangsspannung:	3 mV RMS/ 470 kOhm
Ausgänge:	
Master:	Stereo-Cinch
Max. Ausgangspegel:	+22 dBu
Ausgangsspannung:	9 V RMS
Record:	Stereo-Cinch
Ausgangsspannung:	225 mV RMS/ 5 kOhm
Kopfhörerausgang:	6,3-mm-Stereo-Klinke/ 16 Ohm
Klangregelung:	
2 x Höhen:	-26 dB bis +12 dB/ 12 kHz
2 x Mitten:	±15 dB/ 2,5 kHz
2 x Bässe:	-26 dB bis +12 dB/ 80 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Verzerrung:	<0,02% (Line/Phono)