

OMNITRONIC PM-3010B Pro DJ-Mixer

PRO 3+1-Kanal DJ-Mixer mit Matrix

Art.-Nr.: 10006851

GTIN: 4026397313055



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Matrix-Eingangszuordnung: jeder Kanal mit beliebiger Zuordnungsmöglichkeit aller Eingangsquellen
- 3 Kanäle mit Gainregler, 3-Band-Equalizer, Cue-Taste, leichtgängigem, langlebigem Fader und 10-stelliger LED-Pegelanzeige
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit 3-Band Equalizer, Lautstärkereglern, On-Air- und Talkover-Schalter
- Farbige beleuchtete Drehregler und Gummitasten
- Vorhören (Cue) aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion
- Austauschbarer Crossfader in VCA-Technologie zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern, einstellbarer Regelcharakteristik und Reverse-Schalter
- Masterregler mit Stereo-LED-Pegelanzeige
- Masterpegel umschaltbar 0,75 V oder 1,5 V
- Separat regelbarer Monitor- und Zonen-Ausgang
- Separat regelbarer Session-Ausgang zum Anschluss eines weiteren Mischpults
- Eingänge: 4 x Line (Stereo-Cinch); 3 x Phono/Line (Stereo-Cinch), umschaltbar; 1 x DJ-Mikrofon (XLR/6,3-mm-Klinke); 2 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke) und 1 x Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: 1 x Master (Stereo-XLR, Stereo-Cinch), 1 x Zone (6,3-mm-Stereo-Klinke, sym.), 1 x Booth (Stereo-Cinch), 1 x Record (Stereo-Cinch) und 1 x Session (Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397313055

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0,47 m

Breite: 0,28 m

Höhe: 0,17 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 35,00 W

Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 34 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 11 cm
Gewicht:	4,55 kg
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz, über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge:	
DJ-Mikrofon:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke (sym.)
MIC 1, 2:	6,3-mm-Klinke (sym.)
Mindesteingangsspannung:	1 mV RMS
LINE/PHONO 1-3:	Stereo-Cinch
Mindesteingangsspannung:	150 mV RMS (Line), 3 mV RMS (Phono)
AUX 1-4:	Stereo-Cinch
Mindesteingangsspannung:	150 mV RMS
Ausgänge:	
MASTER:	Stereo-XLR/Stereo-Cinch
Ausgangsspannung:	0,75 V/1,5 V RMS (umschaltbar)
ZONE:	6,3-mm-Stereo-Klinke
Ausgangsspannung:	0,75 V RMS
BOOTH:	Stereo-Cinch
Ausgangsspannung:	0,75 V RMS
REC:	Stereo-Cinch
Ausgangsspannung:	0,75 V RMS
Kopfhörerausgang:	6,3-mm-Klinke (min. 8 Ohm)
Klangregelung (DJ-Mikrofon):	
1 x Höhen:	-12 dB bis +12 dB/ 10 kHz, ±1 dB
1 x Mitten:	-12 dB bis +12 dB/ 1 kHz, ±1 dB
1 x Bässe:	-12 dB bis +12 dB/ 100 Hz, ±1 dB
Talkover-Absenkung:	-15 dB
Klangregelung (Kanal 1-3):	
3 x Höhen:	-26 dB bis +12 dB/ 10 kHz, ±1 dB
3 x Mitten:	-26 dB bis +12 dB/ 1 kHz, ±1 dB
3 x Bässe:	-26 dB bis +12 dB/ 100 Hz, ±1 dB
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB
Verzerrung:	0,03%
Maße (B x T x H):	340 x 220 x 110 mm