

OMNITRONIC PM-311 DJ-Mixer

3-Kanal-DJ-Mixer

Art.-Nr.: 10006876

GTIN: 4026397467154



Features:

- 3 Eingangskanäle, umschaltbar 2 x Phono/Line und 1 x Aux/Line
- Aux-Eingang auf der Frontplatte für tragbare Musikplayer (z. B. iPod)
- Alle Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 3-fach-Klangregelung und Cue-Taste
- DJ-Mikrofoneingang mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und 3-fach-Klangregelung
- Vorhören (CUE) der Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Crossfader zum Überblenden zwischen den Phono/Line-Eingängen
- 5-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen Master- und PFL-Signal
- Zusätzlicher Record-Ausgang
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Logistic

EAN / GTIN: 4026397467154

Gewicht: 2,20 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	4,00 W
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 17,2 cm Höhe: 7,8 cm
Gewicht:	1,90 kg
	über mitgeliefertes Netzteil

Eingänge:

Line/Phono:	2 x Stereo-Cinch
Line:	Stereo-Cinch
Aux:	3,5-mm-Stereoklinke
DJ-Mikrofon:	6,3-mm-Klinke, unsym.

Ausgänge:

Master:	Stereo-Cinch
Record:	Stereo-Cinch
Kopfhörerausgang:	6,3-mm-Stereoklinke (min. 32 Ohm)
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB
Verzerrung:	<0,07 %

Lieferumfang: