

INTUSONIC HZE11+ Zonen Fernbedienungspanel

Einbau-Steuereinheit für HMA7x Audio-Router, RS485, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 12604191

GTIN: 5060502923608



Beschreibung:

Das INTUGRID HZE11+ ist eine Einbau-Steuereinheit für Audiogeräte mit RS-485-Schnittstelle von Intusonic in verbesserter Ausführung. Aufgrund seiner Benutzeroberfläche ist es die perfekte Ergänzung für die Audio-Router der HMA7x-Serie. Es passt in Wanddosengrößen mit minimaler Tiefe (86 mm) und kann daher genau dort montiert werden, wo es benötigt wird - im zu steuernden Raum. Für den Anschluss reicht ein Standard-CAT-Netzwerkkabel aus; eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht erforderlich.

Dank der Möglichkeit zur Kaskadierung können mehrere Geräte in einem Raum installiert werden, wobei das zuletzt bediente Gerät das System einstellt und diese Einstellungen auf alle HZE11+ Panels sowie das angeschlossene Hauptgerät übertragen werden.

Ein Audiosignal lässt sich über die integrierte 3,5-mm-Klinkenbuchse für eine Stereoquelle oder alternativ über eine 6,3-mm-Klinkenbuchse für ein Monomikrofon direkt einspeisen. Das zuletzt eingespeiste Audiosignal eines HZE11+ Panels besitzt Priorität gegenüber weiteren Panels im Raum, sodass deren Audiosignale ignoriert werden und es nicht zu unerwünschten Störgeräuschen auf dem externen Audiobus kommt. Das Vorgängermodell besaß diese Funktion noch nicht. Beide Modelle sind kompatibel, das HZE11+ fällt im Verbund mit dem HZE11 jedoch auf die frühere Funktionalität zurück.

Für noch mehr Komfort verfügt die HZE11+ über einen Infrarot-Empfänger für die mitgelieferte IRB44-Fernbedienung.

Features:

- Verbesserte Version mit Priorität des zuletzt eingespeisten Audiosignals über den externen Bus
- Kaskadierung möglich
- Unterputzmontage
- LCD Display

Logistic

EAN / GTIN: 5060502923608

Gewicht: 0,31 kg

Länge: 0.11 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.06 m

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung:	12V DC
Schutzart:	IP20
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Anschlüsse:	Eingang: Line über 3,5 mm Klinenstecker (stereo) Eingang: Mikrofon über 6,3 mm Klinenbuchse (mono) Einbauversion RS 485 über RJ-45 (W) Einbauversion
Einbautiefe:	30 mm
Gehäusebauform:	Unterputzmontage
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 8,6 cm Höhe: 4,2 cm
Gewicht:	0,28 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung