

RELACART UH-1 UHF-Handmikrofon für WAM-402

Mikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender für WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055228

GTIN: 4026397650655



Features:

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397650655

Gewicht: 0,45 kg

Länge: 0,29 m

Breite: 0,12 m

Höhe: 0,07 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Typ: | Handsender |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Reichweite: | Bis zu 60m |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |

| | |
|----------------------|---|
| Schaltbandbreite: | 11 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Display: | Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal |
| Steuerelemente: | Gain-Schalter (high-mid-low), Sendeleistungsschalter (high-low) |
| Schalter: | Ein/Aus/Mute-Schalter |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 5,6 cm |
| Gewicht: | 0,31 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Mikrofon
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung