

# OMNITRONIC UHF E-FLEX Taschensender 823-832/863-865 MHz

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender

Art.-Nr.: 13063374

GTIN: 4026397740264



## Features:

- Schnelles Pairing auf Knopfdruck
- Empfänger übernimmt Frequenzeinstellung automatisch
- 16 Kanäle wählbar
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Ladezustandsanzeige

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397740264

Gewicht: 0,21 kg

Länge: 0.22 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.06 m

## Technische Daten:

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 15000 Hz
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM

Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar In 2 Gruppen
Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Kanal , Frequenz , Mute
Steuerelemente:	Empfindlichkeitsdrehregler, Frequenzwahlschalter
Status LED:	Power
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,9 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 9,4 cm
Gewicht:	0,11 kg

### **Lieferumfang:**

- 1 x Sender
- 1 x Mikrofon
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung