

## PSSO PXS TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 640-690 MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit Auto-Scan, 3-Band-EQ & TFT-Farbdisplays

Art.-Nr.: 13063504

GTIN: 4026397744002



### Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- Automatisches Frequenzsetup
- Spektrumanalyse zum Identifizieren von Störfrequenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 200m
- Bis zu 28 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges TFT Display
- Ladezustandsanzeige

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397744002

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.07 m

### Technische Daten:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Typ:                 | Empfänger                                |
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1500 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 6 W                                      |
| Schutzklasse:        | SK III                                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil<br>(mitgeliefert)  |
| Anzahl der Kanäle:        | 2   |
| Frequenzbereich:          | 30 - 19000 Hz   |
| Geräuschspannungsabstand: | >112 dB   |
| Klirrfaktor:              | <0,5 % bei 1 kHz  |
| Reichweite:               | Bis zu 200m   |
| Frequenzband:             | UHF 640 - 690 MHz   |
| Diversity:                | True-Diversity  |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,001 %   |
| Parallelbetrieb:          | Max. 28 Sender  |
| Frequenzwahl:             | Frequenzen automatisch scanbar  |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz   |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges TFT Display  |
| Display:                  | Frequenz , Gruppe , Kanal ,<br>Ladezustandsanzeige; RF-Signalstärke , AF-<br>Audio-Level , Antenne A/B , Mute   |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Encoder, Exit, Menü, Sync-Taste   |
| Anschlüsse:               | Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) 11,54 V<br>Ausgang: Antenne über 2 x BNC (W)<br>Ausgang: Mikrophon über 2 x 6,3-mm-Klinke<br>(unsym.)<br>Ausgang: Mikrophon über 2 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion<br>Ausgang: USB C (W) Einbauversion 5 V |
| Equalizer:                | Regler 3-Band   |
| USB-Anschluss:            | 2 x Typ C   |
| Material:                 | Metall  |
| Einbaumaße:               | 48,2 cm x 26 cm x 4,55 cm   |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE   |
| Maße:                     | Breite: 48,2 cm<br>Tiefe: 27,4 cm<br>Höhe: 4,55 cm  |
| Gewicht:                  | 2,88 kg   |
| Maße:                     | Länge: 100 cm   |
| Maße:                     | Länge: 100 cm   |
| Maße:                     | Länge: 53 cm  |

## Lieferumfang:

1 x Empfänger  
2 x Antenne  
1 x Externes Netzteil  
4 x Fuß  
2 x USB-Kabel  
2 x Klinke Kabel  
2 x BNC Kabel