

OMNITRONIC WMT-1M UHF-Sender, mono

Mono-Audio-Funkübertragungssystem, 823-832 MHz

Art.-Nr.: 13072230 GTIN: 4026397550566











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Drahtloses Audio-Übertragungssystem in UHF-PLL-Technik
- Zur Funkübertragung von Audio-Line- und Mikrofonsignalen mit einem Sender auf einen oder mehrere Empfänger
- Duplexlücke 823-832 MHz
- Parallelbetrieb von bis zu 4 Sendern möglich
- Kompatibel mit MOM-10BT4-System
- 16 Kanäle wählbar
- Audio-Line-Eingang (3,5-mm-Klinke) und Mikrofoneingang (Mini-XLR)
- Lautstärke-Pegelregler
- Betrieb über 2 Batterien oder Akkus vom Typ AA
- Integrierte Ladefunktion über Micro-USB-Buchse mit Ladeanzeige
- Unterstützt Funkübertragung und gleichzeitiges Laden
- Stabile Metallbefestigungsklemme
- Inkl. USB-Ladekabel und 3,5-mm-Klinkenkabel
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU
- Reichweite von bis zu 50m
- UHF 823 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

Lieferumfang

 1 x Empfänger, 1 x Klinke Kabel, 1 x USB-Kabel, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Stromversorgung: 5V DC 3V DC

Logistic

EAN / GTIN: 4026397550566

Gewicht: 0,28 kg Länge: 0.21 m Breite: 0.09 m Höhe: 0.07 m

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion beiliegend
	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) beiliegend
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Reichweite:	Bis zu 50m
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Pilotfrequenz:	32,768 kHz
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Frequenzwahlschalter
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion 1 V
	Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo) 3,5 V
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,7 cm
	Tiefe: 3,0 cm
	Höhe: 11,2 cm
Gewicht:	0,20 kg