

EUROLITE Set 4x AKKU UP-1 + SB-4 Soft-Bag + QuickDMX Funksender

4x LED Uplight mit schwarzem Softbag und kompaktem DMX-Funksender

Art.-Nr.: 20000267

GTIN: 4026397594744



Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Wechselbare Frontlinse für 9° oder 15° Abstrahlwinkel
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farben voreingestellt; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- <p>EUROLITE SB-4 Soft-Bag L
- <h2 class="featureSatz">Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm</h2>Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397594744

Gewicht: 10,60 kg

Länge: 0,82 m

Breite: 0,41 m

Höhe: 0,52 m

- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- <p>EUROLITE QuickDMX Funksender
- <h2 class="featureSatz">Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz</h2>Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Technische Daten:

Gewicht:	9,51 kg
----------	---------

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm Ladedauer 6h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz

Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9° 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18° 30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 14,2 cm
Gewicht:	2,21 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 8,4V 3000 mA
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Fachmaße:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Innenmaße:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	0,52 kg

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm

Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

Lieferumfang:

4 x EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

1 x Scheinwerfer
1 x Externes Netzteil
1 x Fernbedienung
2 x Batterie
1 x Linse
1 x Omega-Bügel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel

1 x EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

1 x Tasche

1 x EUROLITE QuickDMX Funksender

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Externes Netzteil
1 x USB-Kabel