

EUROLITE AKKU Mobile Bundle

4 akkubetriebene Scheinwerfer inkl. Softbag, DMX-Controller inkl. Flightcase und DMX-Funksystem

Art.-Nr.: 2000668

GTIN: 4026397606607



Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 6 LEDs 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light 'J'; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netz Eingang und Netz Ausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger
- <h2 class="featureSatz">Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist</h2>Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne

Logistic

EAN / GTIN: 4026397606607

Gewicht: 20,50 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- <p>EUROLITE QuickDMX Funksender/Empfänger
- <h2 class="featureSatz">DMX-Funksystem 2,4 GHz</h2>Automatische Umschaltung zwischen Sender- und Empfängerbetrieb
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- <p>EUROLITE SB-4 Soft-Bag L
- <h2 class="featureSatz">Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm</h2>Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden
- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <h2 class="featureSatz">DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer</h2>Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- <p>ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19, 4HE, sw
- <h2 class="featureSatz">Rack-Case</h2>Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben
- 4 HE
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- GummifüÙe
- Mit Rackschienen passend für 19" Geräte
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 18,69 kg

EUROLITE AKKU PAR 6 QCL

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 4400 mAh, 65,12 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3,5h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 6 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 1,5 - 50 Hz |
| DMX-Kanäle: | 6; 11 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung |
| Fixtures vorhanden für: | Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 23400 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 18° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 36° |

| | |
|---------------------------------|--|
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 17,7 cm Tiefe: 14,3 cm Höhe: 21,1 cm |
| Gewicht: | 2,52 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm |
| Material: | Metall, 1,5 mm |
| Kabellänge: | Ca. 2 m |
| Farbe: | Schwarz |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 5V DC |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| DMX-Kanäle: | Eingang 512 Ausgabe 512 |
| DMX-Ausgang: | 1 x USB, Typ A |
| Ansteuerung: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Reichweite: | Bis zu 400m bei Sichtweite |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender |
| RF-Ausgangsleistung: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm |
| Gewicht: | 0,01 kg |

EUROLITE QuickDMX Funksender/Empfänger

| | |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 500 mA |
| Schutzart: | IP20 |

| | |
|----------------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle: | Eingang 512 Ausgabe 512 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Reichweite: | Bis zu 400m |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender |
| RF-Ausgangsleistung: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 21,2 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 7,5 cm |
| Gewicht: | 0,29 kg |

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

| | |
|----------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Trageschlaufe: | 2 Stück |
| Material: | Nylon |
| Farbe: | Schwarz, wasserabweisend |
| Fachmaße: | 15 cm x 15 cm x 20 cm |
| Innenmaße: | 31 cm x 34 cm x 20 cm |
| Maße: | Breite: 32 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 20 cm |
| Gewicht: | 0,52 kg |

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 7,2 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Programme: | Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 240 |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |

| | |
|---------------------------|---|
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte (FAT 32) |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Farbe: | Schwarz |
| PC connect: | , Firmware update-fähig |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm |
| Gewicht: | 2,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19, 4HE, sw

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Abnehmbare Deckel: | 1 Stück |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| Material: | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert |
| InnenmaÙe: | 44,6 cm x 23,8 cm x 10,5 cm |
| Frontplattenbreite: | 19" |
| Einbauhöhe: | Ca. 18 cm (4 HE) |
| Einbautiefe: | 105 mm |
| Gehäusebauform: | 4 HE |
| MaÙe: | Breite: 54 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 23,5 cm |
| Gewicht: | 5,50 kg |

Lieferumfang:

4 x EUROLITE AKKU PAR 6 QCL

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung

4 x EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

1 x EUROLITE QuickDMX Funksender/Empfänger

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Antenne
- 1 x Konformitätserklärung

1 x EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

- 1 x Tasche

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil