

## OMNITRONIC Set WMT-2M UHF-Sender + WMR-2M UHF-Empfänger

UHF-Sender inklusive UHF-Empfänger

Art.-Nr.: 2000698

GTIN: 4026397177954



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### OMNITRONIC WMT-2M UHF-Sender, mono

Mono-Audio-Funkübertragungssystem, 823-832 MHz + 863-865 MHz

- Drahtloses Audio-Übertragungssystem in UHF-PLL-Technik
- Zur Funkübertragung von Audio-Line- und Mikrofonsignalen mit einem Sender auf einen oder mehrere Empfänger
- Kompatibel zu den Funkmodulen und Funksendern der MOM- und DAD-Serie
- 16 Kanäle wählbar
- Unterstützt Funkübertragung und gleichzeitiges Laden
- Stabile Metallbefestigungsklemme
- WM-2M Kamerastativ optional erhältlich
- Bis zu 4 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Sender

- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Reichweite von bis zu 50m
- Akku werkzeuglos tauschbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

#### Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 1 x USB-Kabel, 1 x Klinke Kabel, 1 x Adapter, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397177954

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

#### OMNITRONIC WMR-2M UHF-Empfänger, mono

Mono-Audio-Funkübertragungssystem, 823-832 MHz + 863-865 MHz

- Drahtloses Audio-Übertragungssystem in UHF-PLL-Technik
  - Zur Funkübertragung von Audio-Line- und Mikrofonsignalen mit einem Sender auf einen oder mehrere Empfänger
  - Kompatibel zu den Funkmodulen und Funksendern der MOM- und DAD-Serie
  - 16 Kanäle wählbar
  - Audio-Line-Ausgang und Ohrhöreranschluss jeweils über 3,5-mm-Klinkenbuchse
  - Unterstützt Funkübertragung und gleichzeitiges Laden
  - Stabile Metallbefestigungsklemme
  - WM-2M Kamerastativ optional erhältlich
  - UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
  - UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
  - Reichweite von bis zu 50m
  - Akku werkzeuglos tauschbar
  - Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
  - Akku-/Batteriebetrieb möglich
  - Bis zu 4 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lieferumfang**
- 1 x Empfänger, 1 x Klinke Kabel, 1 x USB-Kabel, 1 x Adapter, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

---

Gewicht: 290 g

---

### OMNITRONIC WMT-2M UHF-Sender, mono

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ:                      | Taschensender mit Mikrofon  |
| Parallelbetrieb:          | Max. 4 Sender   |
| Steuerelemente:           | Lautstärkeregler  |
| Gewicht:                  | 150 g   |
| Sender                    |   |
| Typ:                      | Taschensender   |
| Stromversorgung:          | Oder<br>5 V DC<br>3 V DC  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Micro-USB (W)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A<br>Netzanschluss (mitgeliefert)<br><br>Batterie/Akku |
| Batterie:                 | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)   |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB  |
| Reichweite:               | Bis zu 50m  |
| Frequenzband:             | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz  |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,01 %  |
| RF-Ausgangsleistung:      | 10 mW   |
| Modulation:               | FM  |
| Frequenzwahl:             | Frequenzen schaltbar  |
| Pilotfrequenz:            | 32,768 kHz  |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 3-pol<br>Einbauversion  |

Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

|                 |  |
|-----------------|--|
| Schalter:       | Ein/Aus-Schalter                                 |
| Material:       | Kunststoff                                       |
| Farbe:          | Schwarz  |
| Maße:           | Breite: 6,7 cm<br>Tiefe: 3,0 cm<br>Höhe: 11,2 cm |
| Gewicht:        | 80 g   |
| Mikrofon        |  |
| Typ:            | Lavaliermikrofon                                 |
| Stromanschluss: | Über Mini-XLR (W) 3-pol                          |
| Kapseltyp:      | Kondensator                                      |

### OMNITRONIC WMR-2M UHF-Empfänger, mono

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Typ:                      | Audioübertragung   |
| Stromversorgung:          | 3 V DC<br>Oder<br>5 V DC   |
| Stromanschluss:           | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Micro-USB (W)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A<br>Netzanschluss (mitgeliefert)                  |
| Batterie:                 | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)  |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB   |
| Reichweite:               | Bis zu 50m   |
| Frequenzband:             | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz   |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,01 %   |
| Parallelbetrieb:          | Max. 4 Sender  |
| Modulation:               | FM   |
| Frequenzwahl:             | 16 Frequenzen schaltbar  |
| Pilotfrequenz:            | 32,768 kHz   |
| Steuerelemente:           | , Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler   |
| Status LED:               | Power, Signal  |
| Anschlüsse:               | Ausgang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion 0,75 V<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion 1 V |
| Schalter:                 | Ein/Aus-Schalter   |
| Material:                 | Kunststoff   |
| Farbe:                    | Schwarz  |
| Maße:                     | Breite: 6,7 cm<br>Tiefe: 3,0 cm<br>Höhe: 11,2 cm   |
| Gewicht:                  | 130 g  |
| Empfänger                 |  |
| Gewicht:                  | 80 g   |