



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarken 4in1 QCL RGB/WW-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
- 5 leistungsstarke LEDs 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)<BR>Spots einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Programmwahl
- 20 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- TV-Zapfen
- Mit Omega-Bügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Omega-Bügel, 1 x Konformitätserklärung, 4 x Rändelschraube, 1 x Tasche

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397340846

Gewicht: 23,50 kg

Länge: 1,35 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,58 m

Sperrgut

## **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
  - Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
  - Schnell und einfach programmierbar
  - Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
  - 8 Farbeffekte direkt anwählbar
  - Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
  - Farbrad-Anwahl und -Simulation
  - 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
  - Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
  - USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
  - Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
  - Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
  - Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
  - (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
  - Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
  - Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
  - Firmware update-fähig
  - Tischpultgehäuse
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
  - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

## **EUROLITE QuickDMX Funksender**

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
  - Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
  - Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
  - Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
  - LED-Funktionsanzeige
  - Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
  - Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
  - Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
  - Reichweite von bis zu 400m
  - Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

## **EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger**

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtenanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspannung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite

- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ

Stahlstativ ohne Querträger, Maximallast 18 kg, Maximalhöhe 340 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar
- TV-Zapfen

**Lieferumfang**

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

---

Gewicht: 20,41 kg

---

### EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion 1 x P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
Abstrahlwinkel:	16°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel
Maße:	Breite: 108 cm Tiefe: 6 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	9,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 240
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

### **EUROLITE QuickDMX Funksender**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
------------------	---

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

#### **EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger**

Stromversorgung:	5V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x USB, Typ A
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm
Gewicht:	0,01 kg

#### **EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ**

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Norm:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Höhe:	Maximal: 340 cm über 2 Sektionen Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Farbe:	Schwarz

Transportmaß:	159 cm x 18 cm x 15 cm
Standfläche:	Ø 120 cm
Gewicht:	8,20 kg