



Listenpreis: 570.01 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

EUROLITE AKKU QuickDMX-Funkempfänger

Akkubetriebener DMX-Funkempfänger 2,4 GHz

- Kompakter 3-poliger XLR-Adapter (female) mit integrierter Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- 32-Bit-ARM-Prozessor für verzögerungsfreie Übertragung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397697575

Gewicht: 2,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Gruppenmodus
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Betriebsdauer bis zu 20h
- Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

Technische Daten:

Gewicht: 960 g

EUROLITE QuickDMX Funksender

| | |
|-------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5 V DC 1 A |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 512 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) |
| Ansteuerung: | QuickDMX; DMX; plug and play |
| Reichweite: | Bis zu 400m |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Parallellbetrieb: | Max. 6 Sender |
| Modulation: | GFSK |
| Farbe: | Silber |
| Maße: | Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm |
| Gewicht: | 150 g |

EUROLITE AKKU QuickDMX-Funkempfänger

| | |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 5 V DC |
| Pinbelegung: | Innen + / außen - |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 20h |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) |

| | |
|------------------|---|
| Ansteuerung: | QuickDMX; plug and play |
| Reichweite: | Bis zu 400m |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender |
| Modulation: | GFSK |
| Farbe: | Silber |
| Maße: | Länge: 9,50 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm |
| Gewicht: | 140 g |