



## Features:

### OMNITRONIC FAS TWO 2-Kanal Funkempfänger 660-690MHz

Anmeldefreies Mini-Drahtlossystem, digitale Modulation, hoher Bedienkomfort

- 2 Kanalbänke mit je 20 einstellbaren Frequenzen verfügbar
- Schnelles Pairing auf Knopfdruck
- Empfänger übernimmt Frequenzeinstellung automatisch
- Extrem geringe Latenz
- Hohe Störsicherheit und hervorragende Klangqualität durch digitale Übertragung
- Kleine, leichte Bauform
- Mehrere Empfänger lassen sich beliebig mit 2 Sendern kombinieren
- Samplingrate: 48 kHz
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 660 - 690 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih; Produktpräsentationen und Vorträge

#### Akku

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5h

### OMNITRONIC FAS Taschensender 660-690MHz

Mini-Taschensender für den FAS-TWO Empfänger

- Hohe Störsicherheit und hervorragende Klangqualität durch digitale Übertragung
- Extrem geringe Latenz
- Schnelles Pairing auf Knopfdruck

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397723090

Gewicht: 1,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Empfänger übernimmt Frequenzeinstellung automatisch
- 2 Kanalbänke mit je 20 einstellbaren Frequenzen verfügbar
- Kleine, leichte Bauform
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5h
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 660 - 690 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Große Auswahl an Mikrofonen erhältlich für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

### OMNITRONIC FAS Kopfbügelmikrofon für Taschensender

Zubehörmikrofon für den FAS Taschensender

- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Sportzentren/Fitnessstudios

### Technische Daten:

---

Gewicht: 0,27 kg

---

### OMNITRONIC FAS TWO 2-Kanal Funkempfänger 660-690MHz

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Typ:                      | Empfänger  |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil<br>beiliegend |
| Anzahl der Kanäle:        | 2  |
| Frequenzbereich:          | 60 - 15000 Hz  |
| Geräuschspannungsabstand: | >92 dB   |
| Klirrfaktor:              | <0,8 % bei 1 kHz   |
| Reichweite:               | Bis zu 30m bei Sichtweite  |
| Frequenzband:             | UHF 660 - 690 MHz  |
| Modulation:               | Pi/4 DQPSK   |
| Frequenzwahl:             | 40<br>In 2 Gruppen<br>Frequenzen automatisch scanbar<br>Frequenzen schaltbar                           |
| Samplingrate:             | 48 kHz   |
| Status LED:               | Power, Kanalquelle   |
| Anschlüsse:               | Ausgang: Mic/Line über 1 x 3,5 mm<br>Klinkenstecker (mono)   |
| Kanäle:                   | Mikrofonkanal: 2 x Mono  |
| Max. Pegel:               | Ausgang: Mic/Line -1,90 dBu, unsym.  |
| Farbe:                    | Schwarz  |
| Gewicht:                  | 0,14 kg  |
| Material:                 | Metall   |
| Maße:                     | Länge: 17 cm<br>Breite: 3,6 cm   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | Höhe: 2,2 cm                            |
| Gewicht:        | 0,05 kg                                 |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku eingebaut                 |
| Akkutyp:        | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 800 mAh, 3,96 Wh |
| Akku:           | Betriebsdauer bis zu 5h                 |

#### OMNITRONIC FAS Taschensender 660-690MHz

|                      |  |
|----------------------|--|
| Typ:                 | Taschensender  |
| Stromversorgung:     | 5V DC 1000 mA  |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion<br>Batterie/Akku eingebaut     |
| Akkutyp:             | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 600 mAh, 2,2 Wh                                       |
| Akku:                | Betriebsdauer bis zu 5h  |
| Anzahl der Kanäle:   | 1  |
| Reichweite:          | Bis zu 30m bei Sichtweite  |
| Frequenzband:        | UHF 660 - 690 MHz  |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW  |
| Modulation:          | Pi/4 DQPSK   |
| Frequenzwahl:        | 40<br>In 2 Gruppen<br>Frequenzen automatisch scanbar<br>Frequenzen schaltbar |
| Status LED:          | Power  |
| Anschlüsse:          | Eingang: Mic/Line über 1 x 3,5 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion    |
| Max. Pegel:          | Eingang: Mono -1,5 dBu, unsym.   |
| Material:            | Kunststoff   |
| Farbe:               | Schwarz  |
| Maße:                | Länge: 21 cm<br>Breite: 3,05 cm<br>Höhe: 2,9 cm                              |
| Gewicht:             | 0,034 kg   |

#### OMNITRONIC FAS Kopfbügelmikrofon für Taschensender

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ:                      | Kopfbügelmikrofon                                       |
| Stromversorgung:          | 2-10V DC  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über 3,5 mm Klinkenstecker<br>(stereo) |
| Kabellänge:               | 1,0 m   |
| Kapseltyp:                | Kondensator<br>Maße: Ø 3 mm x 1,5 mm                    |
| Richtcharakteristik:      | Kugelförmig   |
| Frequenzbereich:          | 20 - 18000 Hz   |
| Geräuschspannungsabstand: | >63 dB  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Empfindlichkeit: | -47 dB                        |
| Impedanz:        | 680 Ohm                       |
| Anschlüsse:      | 3,5 mm Klinenstecker (stereo) |
| Material:        | Metall                        |
| Farbe:           | Hautfarben                    |
| Gewicht:         | 0,02 kg                       |

## **Lieferumfang:**

---

### **1 x OMNITRONIC FAS TWO 2-Kanal Funkempfänger 660-690MHz**

- 1 x Empfänger
- 1 x Adapter
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

### **2 x OMNITRONIC FAS Taschensender 660-690MHz**

- 1 x Sender
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

### **2 x OMNITRONIC FAS Kopfbügelmikrofon für Taschensender**

- 1 x Mikrofon
- 1 x Windschutz
- 1 x Bedienungsanleitung