

## EUROLITE QuickDMX Funkempfänger

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz

Art.-Nr.: 70064701

GTIN: 4026397509533



**Listenpreis: 83.18 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Kompaktes DMX-Funksystem 2,4 GHz

Der Eurolite QuickDMX-Sender und -Empfänger dient zur drahtlosen Übertragung von DMX512-Signalen. Die komplette Technik ist in einem verlängerten 3-poligen-XLR-Stecker (female) mit schwenkbarer Antenne untergebracht.

Das Gerät ist als Transceiver ausgeführt, er kann also sowohl als Sender als auch als Empfänger eingesetzt werden. Durch den Einsatz dieses Gerätes entfällt die aufwendige Verkabelung zwischen dem DMX-Lichtcontroller und Ihrem Lichtequipment.

Durch die GFSK-Technologie (Gaussian Frequency Shift Keying) ist ein störungsfreier Betrieb auch neben Bluetooth und WLAN möglich.

Die Reichweite beträgt bis zu 400 Meter bei Sichtkontakt.  
Eine schnelle Inbetriebnahme erfolgt kinderleicht über Plug & Play mit einem Taster zum Verbinden und Trennen von QuickDMX-Empfängern.

### Features:

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwendige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397509533

Gewicht: 0,23 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.06 m

- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### **Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

#### **Technische Daten:**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)
Ansteuerung:	QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallellbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	160 g