

# **EUROLITE LSD Empfängerkarte MK2**

Empfängerinterface für Netzwerksteuersystem LED Studio

Art.-Nr.: 80503311 GTIN: 4026397480320





# Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

#### Features:

- Empfängerinterface zur Steuerung von LED Soft Displays mit einem Computer
- Zum Betrieb wird das separat erhältliche Steuersystem bestehend aus Senderkarte und Software LED Studio (80503130) benötigt
- 1 Empfängerinterface erlaubt die Steuerung von 128 (B) x 128 (H) Pixel
- Reihenschaltung der Empfängerinterfaces zur Steuerung von bis zu 1280 (B) x 1024 (H) Pixel möglich
- Multiple Empfängerinterfaces können von einer Senderkarte angesteuert werden
- Maximale Distanz zwischen Senderkarte und Empfängerinterface: ca. 100 m
- 8 Datensignalausgänge (jeder steuert 128 (B) x 16 (H) Pixel) zum Anschluss der LED Soft Displays
- RJ-45-Eingang und -Ausgang
- Spannungsversorgung über LED Soft Displays
- Unterstützte Dateiformate: Text, Worddokumente, alle Bildformate (BMP, JPG, GIF, PCX...), alle Videoformate (MPG, MPEG, MPV, AVI, VCD, DVD, SWF, RM, RMJ, ASF, MOV, etc.)

## **Technische Daten:**

Maße:	Breite: 16 cm	
maio.	Tiefe: 4,8 cm	
	Höhe: 13 cm	
Gewicht:	1,87 kg	
Spannungsversorgung:	5 V DC über LED-Display	
Signaleingang:	LAN, CAT5E	

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397480320

Gewicht: 2,06 kg Länge: 0.35 m Breite: 0.25 m Höhe: 0.08 m

Signallink:	LAN, CAT5E
Signalausgang:	8 x 15-pol DIN-Buchse
Maße (L x B x H):	160 x 130 x 48 mm