

OMNITRONIC MPZ-180.6P ELA-Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mischverstärker mit Audioplayer und IR-FB, schaltbare Zonen, 180 W RMS

Art.-Nr.: 80709722

GTIN: 4026397503487



Listenpreis: 498.61 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Enorme Zuverlässigkeit bei maximaler Flexibilität

Der Omnitronic MPZ-180.6P ELA-Mischverstärker ist Ihr verlässlicher Partner in Sachen ELA-Beschallungsanlagen. Er ist dank seines 19"-Formats sowohl für den Mobilbetrieb als auch für Festinstallationen bestens geeignet.

Ausgänge für ELA-Lautsprecher mit 70-V- und 100-V-Audioübertrager oder 4-16- Ohm -Lautsprecher lassen keine Wünsche offen. Darüber hinaus können Sie am Line-Output auch ein Gerät mit Line-Pegel (z.B. Mischpult) anschließen. Mit 6 mischbaren Eingängen sind Sie stets flexibel. Schließen Sie bis zu 3 Mikrofone und 3 Geräte mit Line-Pegel an.

Steuern Sie Ihre ELA-Lautsprecher besonders komfortabel über die 6 Zonenausgänge des MPZ-180.6P an. Sie sind auf der Frontplatte separat schaltbar. Das bedeutet für Sie: Größtmögliche Anpassungsfähigkeit bei der Realisierung Ihres Beschallungskonzepts. Der MPZ-180.6P bietet Ihnen darüber hinaus einen MP3-Player mit Infrarot-Fernbedienung und blau hinterleuchteter LCD-Anzeige. Er weist sowohl einen SD-Kartensteckplatz als auch einen USB-Anschluss auf. So spielen Sie spontan und flexibel Musiktitel von einem Speichermedium Ihrer Wahl ein.

Verschaffen Sie sich Gehör!

Der frontseitig angeordnete Mikrofoneingang verfügt über eine regelbare Prioritätsschaltung. Sie ermöglicht Ihnen wichtige Durchsagen bei automatischer, stufenlos einstellbarer Pegelabsenkung sämtlicher Signale. Weisen Sie mithilfe des Gongs zusätzlich auf Ihre Durchsage hin.

Schutzfunktionen

Ein Lüfter schützt das Innenleben Ihres MPZ-180.6P vor Überhitzung. Neben einer Einschaltverzögerung verfügt er über Schutzschaltungen gegen Überspannung und Kurzschluss. In diesen Fällen werden Ihre Lautsprecher elektrisch vom Verstärker getrennt.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397503487

Gewicht: 12,00 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.18 m

Sowohl der MPZ-180.6P als auch Ihre Lautsprecher sind so vor Beschädigungen geschützt.

Features:

- Komfortable Ansteuerung für ELA-Lautsprecher über 6-Zonen-Technik
- 6 ELA-Zonenausgänge (100 V), separat schaltbar auf der Frontplatte
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Ordnernavigation und Wiederholungsfunktionen (Repeat 1, All)
- 2 rückseitige Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.)
- 1 frontseitiger Mikrofon-Eingang (Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, unsym.) auf der Frontplatte mit regelbarer Prioritätsfunktion
- Alle Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Gong, schaltbar
- Höhen- und Bass-Klangregler für Ausgangssignal
- 7-stellige LED-Pegelanzeige
- Masterregler für das Ausgangssignal
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Verstärker, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	360 W
Ausgangsleistung:	180 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:	80 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB Mikrofon >85 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	Lüfter
Impedanz:	ELA Technik 100V; 4-16 Ohm; ELA Technik 70V
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD
Zonen-Ausgang:	6 schaltbare Zonen
Schaltung:	Class AB
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Überspannung; Kurzschluss
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band Mono
Musikformat:	MP3

Dateianzahl:	Max. 999
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	10,05 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut