

OMNITRONIC MPVZ-120.6P ELA-Mischverstärker

6-Zonen-ELA-Mischverstärker mit Audioplayer und IR-Fernbedienung, regelbare Zonen, 120 W RMS

Art.-Nr.: 80709783

GTIN: 4026397504071



Beschreibung:

Enorme Zuverlässigkeit bei maximaler Flexibilität

Der Omnitronic MPVZ-120.6P ELA-Mischverstärker ist Ihr verlässlicher Partner in Sachen ELA-Beschallungsanlagen. Er ist dank seines 19"-Formats sowohl für den Mobilbetrieb als auch für Festinstallationen bestens geeignet.

Ausgänge für ELA-Lautsprecher mit 70-V- und 100-V-Audioübertrager oder 4-16- Ohm -Lautsprecher lassen keine Wünsche offen. Darüber hinaus können Sie am Line-Output auch ein Gerät mit Line-Pegel (z.B. Mischpult) anschließen. Mit 6 mischbaren Eingängen sind Sie stets flexibel. Schließen Sie bis zu 3 Mikrofone und 3 Geräte mit Line-Pegel an.

Steuern Sie Ihre ELA-Lautsprecher besonders komfortabel über die 6 Zonenausgänge des MPVZ-120.6P an. Sie sind auf der Frontplatte jeweils mit einem 5-stufigen Lautstärkesteller separat regelbar. Das bedeutet für Sie: Größtmögliche Anpassungsfähigkeit bei der Realisierung Ihres Beschallungskonzepts.

Der MPZ-120.6P bietet Ihnen darüber hinaus einen MP3-Player mit Infrarot-Fernbedienung und blau hinterleuchteter LCD-Anzeige. Er weist sowohl einen SD-Kartensteckplatz als auch einen USB-Anschluss auf. So spielen Sie spontan und flexibel Musiktitel von einem Speichermedium Ihrer Wahl ein.

Verschaffen Sie sich Gehör!

Der frontseitig angeordnete Mikrofoneingang 3 verfügt über eine regelbare Prioritätsschaltung. Sie ermöglicht Ihnen wichtige Durchsagen bei automatischer, stufenlos einstellbarer Pegelabsenkung sämtlicher Signale. Weisen Sie mithilfe des Gongs zusätzlich auf Ihre Durchsage hin.

Schutzfunktionen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397504071

Gewicht: 10,80 kg

Länge: 0,55 m

Breite: 0,48 m

Höhe: 0,18 m

Ein Lüfter schützt das Innenleben Ihres MPVZ-120.6P vor Überhitzung. Neben einer Einschaltverzögerung verfügt er über Schutzschaltungen gegen Überspannung und Kurzschluss. In diesen Fällen werden Ihre Lautsprecher elektrisch vom Verstärker getrennt. Sowohl der MPVZ-120.6P als auch Ihre Lautsprecher sind so vor Beschädigungen geschützt.

Features:

- Komfortable Ansteuerung für ELA-Lautsprecher über 6-Zonen-Technik
- 6 ELA-Zonenausgänge (100 V) jeweils mit 5-stufigem Lautstärksteller
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Ordnernavigation und Wiederholfunktionen (Repeat 1, All)
- 2 rückseitige Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.)
- 1 frontseitiger Mikrofon-Eingang (Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, unsym.) auf der Frontplatte mit regelbarer Prioritätsfunktion
- Alle Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Gong, schaltbar
- Höhen- und Bass-Klangregler für Ausgangssignal
- 7-stellige LED-Pegelanzeige
- Masterregler für das Ausgangssignal
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Audioplayer

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- LCD Display

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	240,00 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	120 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:	80 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB Mikrofon >85 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Impedanz:	ELA Technik 100V; 4-16 Ohm; ELA Technik 70V
Gehäusefarbe:	Schwarz
Zonen-Ausgang:	6 regelbare Zonen
Schaltung:	Class AB
Schutzschaltung:	Strombegrenzung; Kurzschluss; Einschaltverzögerung; Einschaltverzögerung; Überspannung; Kurzschluss
Status LED:	Power, Fault, Pegelanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch 0,3 V

Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme

Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band Mono
Material:	Metall
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	9,10 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD
Displaytyp:	LCD Display
Musikformat:	MP3
Dateianzahl:	Max. 999
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)

Lieferumfang:

1 x Fernbedienung
1 x Verstärker
1 x Batterie