

OMNITRONIC PAP-60 ELA-Verstärker

ELA-Verstärker, 60 W RMS

Art.-Nr.: 80709804

GTIN: 4026397582055



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Zuverlässiger Verstärker

Der Omnitronic PAP-60 ELA-Mischverstärker ist Ihr verllässlicher Partner in Sachen ELA-Beschallungsanlagen. Er ist dank seines 19"-Formats sowohl für den Mobilbetrieb als auch für Festinstallationen bestens geeignet.

Ausgänge für ELA-Lautsprecher mit 70-V- und 100-V-Audioüberträger oder 4-16- Ohm -Lautsprecher lassen keine Wünsche offen. Der PAP-60 bietet Ihnen neben einem Line-Eingang auch einen Durchschleifausgang. Wählen Sie bei beiden zwischen XLR und 6,3-mm-Klinke. Somit sind Sie stets flexibel.

Schutzfunktionen

Ein Lüfter schützt das Innenleben Ihres PAP-60 vor Überhitzung. Neben einer Einschaltverzögerung verfügt er außerdem über Schutzschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss und Gleichspannung. In diesen Fällen werden Ihre Lautsprecher elektrisch vom Verstärker getrennt. Sowohl der PAP-60 als auch Ihre Lautsprecher sind vor Beschädigungen geschützt.

Features:

- 1 Line-Eingang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- 1 Durchschleifausgang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- Betrieb mit 70V/100 V oder 4-16 Ohm
- Masterregler
- LED-Anzeige für Power, Signal, Clip und Fault
- Schutzschaltungen: Überlast, Kurzschluss, Einschaltverzögerung, Überhitzung, Gleichspannung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397582055

Gewicht: 9,60 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.18 m

- Lastüberwachung und Leistungskontrolle
- Rackeinbau
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Verstärker

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	60 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:	60 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Impedanz:	ELA Technik 100V; 4-16 Ohm
Schaltung:	Class AB
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Signal, Power, Fault, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR 0,8 V Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	7,90 kg