

Changeur de couleurs extrêmement puissant

- Maniement par DMX ou Stand Alone avec fonction "Master/Slave"
- 48 scène préprogrammées au Program Run pour maniement Stand Alone
- Numéro de scène au Program Run peut être changé individuellement
- Possibilité d'éditer les scène au Program Run via Control Board ou contrôleur externe et de les mémoriser
- 8 programmess préprogrammées peuvent être activés grâce au contrôleur DMX
- Contrôlé par le son grâce au microphone intégré
- Control Board avec affichage 4 positions et clavier de feuillele pour ajuster l'adresse DMX start, programmes, Reset, contrôle de la lampe
- Pour lampe de décharge de 1200 W puissance
- Roue de couleurs 1 avec 5 filtres de couleurs dichroïques différentes et blanc
- Roue de couleurs 2 avec 4 filtres de couleurs dichroïques différentes, blackout et blanc
- Contrôle DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard en vente
- Occupe 4 canaux de contrôle DMX
- Contrôleurs appropriés de FUTURELIGHT: contrôleur EX-6, CP-256/32 Controller

**Caractéristiques techniques:**

Alimentation:	230 V AC, 50 Hz ~
Puissance de rendement:	1250 W
Canaux de contrôle DMX:	4
Connexion DMX-512:	XLR 3-pôles
Roue de couleurs 1:	5 couleurs et blanc
Roue de couleurs 2:	4 couleurs, blackout et blanc
Dimensions (LxHxI):	470 x 410 x 450 mm
Poids:	18 kg

Accessoires:

CE CP93 240V/1200W G-22 200h 3200K	N° d'art. 88463000
OMNILUX 240V/1200W G-22 200h 3200K	N° d'art. 88463005
OSRAM 64756 230V/1200W G-22 200h	N° d'art. 88463010
Barndoors for PCC-1200	N° d'art. 51840980
FUTURELIGHT EX-6/32 contrôleur	N° d'art. 51834046
FUTURELIGHT EX-8/32 contrôleur	N° d'art. 51834047
FUTURELIGHT CP-240 contrôleur	N° d'art. 51834265
FUTURELIGHT CP-256 contrôleur 16bit	N° d'art. 51834285
FUTURELIGHT CP-256/32 contrôleur 16bit	N° d'art. 51834286
FUTURELIGHT CP-528 contrôleur 16bit	N° d'art. 51834315
Wizard-512 USB DMX-Software + Interface	N° d'art. 51860102
Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface	N° d'art. 51860110
FUTURELIGHT DES-3 Fiche termination 3pôle	N° d'art. 51834001