

## OMNITRONIC Table de mixage EMX-5 5 canaux club

Mélangeur club 5 canaux, bon marché

Réf. : 10006770

GTIN: 4026397340976



### Description:

Reliable mixer at a low price

This 5 channel club mixer meets the expectations of a straightforward and reliable mixer. But in comparison to many competitors, it offers a clear price advantage with almost identical equipment and the same quality. The mixer's features are convincing: the 5 input channels are equipped with a gain, 3-band equalizer, a cue button and high-quality, smooth-running faders. In addition there is a microphone channel with talkover switch, volume control and 2-band equalizer. The mixer has a replaceable crossfader and a 10-digit LED level meter for the master output.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397340976

Poids: 4,70 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.16 m

### Caractéristiques:

- 5 canaux avec réglage de préamplification (gain), égaliseur 3 bandes, bouton Cue et faders de canaux de haute qualité et super faciles à manipuler
- 1 canal microphone DJ avec interrupteur Talkover, réglage de volume et égaliseur 2 bandes
- Pré-écoute de tous les canaux d'entrée et de la somme maître via une sortie casque stéréo réglable
- Crossfader interchangeable pour le fondu-enchaîné entre les canaux d'entrée avec interrupteurs d'affectation
- Affichage du niveau par LED stéréo à 10 chiffres, réglage du master et réglage de la balance
- Sortie de zone réglable et sortie d'enregistrement indépendante du master
- Sorties : Master (XLR 3 pôles, RCA stéréo), Zone et Record (tous deux RCA stéréo)
- (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; installation

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>9V 1000 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | 30,00 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rapport signal/bruit:             | >80 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Distorsion harmonique:            | <0,02 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Impédance:                        | Entrée: microphone 1 kOhm<br>Entrée: Line 27 kOhm<br>Entrée: phono 47 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gain:                             | Entrée: variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de<br>source, crossfader, sélecteur de mode<br>crossfader, talkover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| État LED:                         | Indicateur de niveau maître, CUE, talkover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connexions:                       | Entrée: microphone via 1 x câble jack<br>XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version<br>encastrable<br><br>Entrée: microphone via 2 x Prise jack 6,3 mm<br>(mono) version encastrable<br><br>Entrée: Line via 6 x RCA stéréo<br>Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo<br>Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Master via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: zones via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo)<br>version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canaux:                           | Canal de microphone: 1 x Mono via Prise combo<br>(XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif,<br>régulateur 2 bandes EQ, Contrôle du gain,<br>commutateur Talkover<br><br>Canal d'entrée: 2 x Mono + Stéréo avec<br>interrupteur Mic-Line via RCA ou câble jack,<br>réglage du canal via Fader, régulateur 3 bandes<br>EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE<br><br>Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur<br>Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via<br>Fader, régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain,<br>Commutateur CUE<br><br>Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec Commutateur<br>Line-Line via RCA, réglage du canal via Fader,<br>régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain,<br>Commutateur CUE<br><br>Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR ou RCA,<br>réglage du canal via bouton rotatif, Contrôle<br>rotatif balance<br><br>Sortie de la zone: 1 x Stéréo via RCA, réglage du<br>canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix |

Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE                       |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 17,9 cm<br>Hauteur : 8,9 cm |
| Poids:                 | 3,70 kg                                                       |

---

### Contenu de la livraison:

1 x table de mixage  
1 x Mode d'emploi  
1 x bloc d'alimentation externe