

OMNITRONIC Amplificateur XPA-3004

Amplificateur PA 4 canaux et limiteur, 4 x 750 W / 4 Ohm, 4 x 500 W / 8 Ohm

Réf. : 10451038

GTIN: 4026397594959



Prix de catalogue: 712.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 3 modes de fonctionnement réglables (stéréo, parallèle ou pont)
- Sensibilité d'entrée réglable
- Réglage du niveau par canal
- Indicateur LED par canal pour le circuit de protection activé (Protect) et indicateur de niveau 5x avec LED clip
- Entrées de signal via des prises XLR
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Architecture de classe H
- Très efficace Flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi, 4 x pied, 4 x vis, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397594959

Poids: 20,60 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 700 W Alimentation 1/8 |
| Puissance de sortie: | 4 x 750 W RMS (4 Ohm) 4 x 500 W RMS (8 Ohm) |

2 x 1500 W RMS ponté (8 Ohm)

| | |
|-------------------------|---|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >100 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | 2 x ventilateur à température contrôlée , Flux d'air Front to Rear |
| Impédance: | Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym. |
| Commutation: | Class H |
| Temps de montée: | >10 V/μs |
| Facteur d'atténuation: | >200 |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallèle/bridged), Commutateur de sensibilité à l'entrée |
| Circuit de protection: | Court-circuit; Surchauffe; Tension continue; Transitoires de démarrage; Démarrage progressif; Temporisation de démarrage |
| État LED: | Power, Indicateur de niveau, Clip, Bridged, Protect |
| Connexions: | Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 4 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) Sortie: Enceinte (Bridge) via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Sensibilité à l'entrée: | 0,775 V; 1,4 V , commutable |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 41,5 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 19,20 kg |