

## OMNITRONIC Enceinte VFM-208AP à 2 voies, active

Enceinte active 2 voies (8"), 80 W RMS, pour DJ et utilisation en public, lecteur audio et Bluetooth

Réf. : 11038767

GTIN: 4026397537161



**Prix de catalogue: 141.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 20 cm et tweeter de 2,5 cm
- 1 entrée microphone XLR/jack, réglable séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Prise AUX de 3,5 mm
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; Centres sportifs/Centres de fitness
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande, 1 x boîtier compact, 1 x mode d'emploi, 1 x batterie, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397537161

Poids: 5,70 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.25 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Branchement électrique: Alimentation électrique via Appareils froids (M)  
version encastrable Câble d'alimentation à prise  
contact de protection (inclus dans la livraison)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Capacité de charge:               | Programme: 160W<br>Nominale: 80W RMS  |
| Plage de fréquence:               | 75 - 20000 Hz   |
| Pression acoustique max.:         | 111 dB  |
| Commande:                         | Bluetooth; Télécommande infrarouge  |
| Lecteur audio:                    | USB + SD + Bluetooth  |
| Système d'enregistrement:         | Bride: Ø 35 mm  |
| État LED:                         | Power, Clip   |
| Connexions:                       | Entrée: Microphone via 1 x Câble jack<br>XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version<br>encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via RCA stéréo |
| Entrée des canaux:                | 1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal<br>via Bouton rotatif<br><br>1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du<br>canal via Bouton rotatif  |
| Égaliseur:                        | Master: 1 x Régulateur 2 bandes   |
| Format de la musique:             | MP3, WAV  |
| Nombre de fichiers:               | Max. 999  |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD (FAT 32)  |
| Enceinte:                         | 1 x Bousseur 8" avec Aimant en ferrite<br>Bobine mobile graves 1,5"<br><br>1 x Pilote de compression aigus 1" avec Aimant<br>en ferrite<br><br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1"<br>Ouverture du raccordement du pavillon 1"                |
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact   |
| Poignée de transport:             | 2 Pièce   |
| Dimension:                        | Largeur : 29,5 cm<br>Profondeur : 24,5 cm<br>Hauteur : 43,8 cm  |
| Poids:                            | 5,05 kg   |
| Télécommande                      |   |
| Batterie:                         | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré   |