

OMNITRONIC Module boîtier de récepteur DAD-4RX 4 canaux pour MOM/DAD Réf. : 13106940

Boîtier 4 canaux pour module sans fil des séries MOM et DAD

GTIN: 4026397665321



Prix de catalogue: 101.03 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 slots pour le montage de modules de réception et d'émission des séries MOM et DAD
- Supporte le système radio WMT/R-2M
- Sortie symétrique XLR par canal
- 2 entrées AUX (jack 3,5 mm) pour les canaux 3 et 4
- Boîtier solide métallique
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 2 x antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 8 x vis, 1 x câble jack, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397665321

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type: | Transmission audio |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12 V CC 1 A |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 6 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Nombre de canaux: | 4 |

| | |
|------------------------|---|
| Bande de fréquences: | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Microphone via 4 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Master via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Antenne via 2 x BNC (F) |
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,1 cm Profondeur : 24,5 cm Hauteur : 4,5 cm |
| Poids: | 2,50 kg |