

EUROLITE Ensemble QuickDMX 1 x émetteur + 2 x récepteur

Émetteur radio DMX compact, 2 récepteurs DMX

Réf. : 2000027

GTIN:



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

EUROLITE Récepteur QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz

- Adaptateur XLR (femelle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé

Logistique

- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

Données techniques:

Poids: 470 g

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	150 g

EUROLITE Récepteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Entrée 512

Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	160 g