

EUROLITE Ensemble freeDMX AP Wi-Fi interface + émetteur radio QuickDMXRéficâtole®DMX

GTIN: 4026397691399



Prix de catalogue: 315.35 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Interface freeDMX AP Wi-Fi

Interface DMX Wi-Fi sans fil pour applis et programmes comme Light Captain

- Interface Wi-Fi DMX sans fil pour un contrôle de l'éclairage sans fil depuis votre tablette ou votre PC
- Reçoit les signaux de commande via le réseau et les transmet par câble à la chaîne DMX
- Compatible avec les appareils iOS et Android
- La bibliothèque de fixations des apps, disponible en ligne, est constamment mise à jour et contient déjà plus de 300 appareils d'Eurolite et de Futurelight – vous créez facilement de nouveaux profils d'appareils via l'éditeur
- Configuration via un serveur web intégré
- Mode point d'accès et mode infrastructure
- 1 sortie DMX en boucle
- Équerres de fixation pour montage en rack, sur table ou sur traverse disponibles en tant qu'accessoires
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; Light'J App; Wi-Fi; Light Captain App; Art-Net
- A une portée de jusqu'à 60m à l'extérieur
- A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Connecté à p. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397691399

Poids: 2,00 kg Longueur: 0.41 m Largeur: 0.31 m Hauteur: 0.28 m 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 4 x pied, 2 x Mode d'emploi, 1 x Antenne, 1 x déclaration de conformité

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble USB

EUROLITE Câble DMX XLR 3 broches 1 m noir

Câble DMX de haute qualité

Données techniques:

- Conforme à la norme DMX USITT DMX-512/1990/-A
- Câble flexible

Poids:

- Câble électrique avec un bon blindage
- Conception robuste
- Pour la mise en réseau d'installations d'éclairage commandées par DMX, de projecteurs à LED, etc.

0,90 kg

EUROLITE Interface freeDMX AP Wi-Fi

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
	12V CC 1000 mA
Type de protection:	IP20
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Light'J App; Wi-Fi; Light Captain App; Art-Net
Portée:	Jusqu'à 60m à l'extérieur
	Jusqu'à 30m dans les bâtiments
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Gain d'antenne:	2 dBi
État LED:	Signal, Appairage, Lien, Source du canal

Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
PC connect:	P. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
Dimension:	Largeur : 13 cm
	Profondeur: 11,5 cm
	Hauteur : 4,1 cm
Poids:	0,64 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
	5V CC 1000 mA
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
	Tramite
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm
	Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,15 kg

EUROLITE Câble DMX XLR 3 broches 1 m noir

Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,11 kg