



Caractéristiques:

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Logistique

EAN / GTIN: 4026397697575

Poids: 2,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU

Récepteur DMX sans fil fonctionnant avec une batterie 2,4 Ghz

- Adaptateur XLR (femelle) à 3 pôles compacte avec antenne intégrée
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Processeur ARM 32 bits pour une transmission sans délai

- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Mode de groupe
- Indicateur de fonction LED multicolore
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 20h
- Commandé via QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Données techniques:

Poids:	0,96 kg
--------	---------

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 1000 mA
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,15 kg

EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU

Alimentation électrique:	5V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 20h

Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 9,50 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,14 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Émetteur QuickDMX

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x bloc d'alimentation externe
1 x Câble USB

6 x EUROLITE Récepteur radio QuickDMX AKKU

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x bloc d'alimentation externe
1 x Câble USB