

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage MPVZ-180.6P

Amplificateur mélangeur mono (système de sonorisation) 6 zones, lecteur audio & télécommande IR, zones réglables, 180 W RM

Réf. : 80709782

GTIN 4026397503517



### Description:

Enormous reliability with a maximum of flexibility

The Omnitronic MPVZ-180.6P ELA mixing amplifier is your reliable partner for ELA sound reinforcement systems. Thanks to its 19" format, it is ideal for both mobile and permanent installations.

Outputs for ELA loudspeakers with 70 V and 100 V audio transformers or 4-16- Ohm loudspeakers leave nothing to be desired. In addition, you can also connect a device with line level (e.g. mixing console) to the line output. You are always flexible with 6 mixable inputs. Connect up to 3 microphones and 3 line level devices.

Control your ELA speakers conveniently via the 6 zone outputs of the MPVZ-180.6P. They are separately adjustable on the front panel with a 5-stage volume control. For you, this means the greatest possible adaptability when implementing your sound reinforcement concept.

The MPZ-180.6P also offers you an MP3 player with infrared remote control and blue backlit LCD display. It has both an SD card slot and a USB port. So you can spontaneously and flexibly play music titles from a storage medium of your choice.

Make yourself heard!

The microphone input 3 on the front panel has an adjustable priority switch. It allows you to make important announcements with automatic, continuously adjustable level reduction of all signals. Use the gong to draw additional attention to your announcement.

Protection

A fan protects the interior of your MPVZ-180.6P from overheating. In addition to a switch-on delay, it has protection circuits against overvoltage and short-circuits. In these cases, your speakers are electrically isolated from the amplifier. This protects both the MPVZ-180.6P and

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397503517

Poids: 10,70 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.18 m

your speakers from damage.

## Caractéristiques:

---

- Commande confortable pour les haut-parleurs ELA via la technique à 6 zones
  - 6 sorties de zone ELA (100 V), chacune avec réglage de volume à 5 niveaux
  - Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
  - Emplacement pour carte SD et port USB
  - Navigation dans les dossiers et fonctions de répétition (Repeat 1, All)
  - 2 entrées microphone à l'arrière (jack 6,3 mm, asym.)
  - 1 entrée microphone frontale (combinaison XLR/jack 6,3 mm, asym.) sur le panneau avant avec fonction de priorité réglable
  - Toutes les entrées microphone avec des réglages de volume séparés
  - 3 entrées ligne (RCA stéréo) avec commandes de volume séparées
  - 1 sortie ligne (RCA stéréo)
  - Gong, commutable
  - Réglage de la tonalité des aigus et des basses pour le signal de sortie
  - Affichage du niveau par LED à 7 chiffres
  - Régulateur master pour le signal de sortie
  - (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
  - Très efficace flux d'air Front to Rear
  - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
  - Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness
- lecteur audio**
- Commandé via Télécommande infrarouge
  - Écran LCD

## Données techniques:

---

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	360,00 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	180 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	80 - 16000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V
Sortie de la zone:	6 zones réglables
Commutation:	Class AB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Réglage de la tonalité, Talkover réglable
Circuit de protection:	Limitation de courant; Court-circuit; Temporisation de démarrage
État LED:	Power, Fault, Indicateur de niveau

Connexions:	Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable  Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Enceinte via borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,5 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	9,00 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD
Type d'écran:	Écran LCD
Format de la musique:	MP3
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)

### Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x Mode d'emploi