

## OMNITRONIC GNOME-202 Mini Mixer rosso

Mixer per DJ a 2 canali in miniatura

Art.n.: 10006883

GTIN: 4026397514124



### Descrizione :

The Omnitronic GNOME is a portable DJ mixer in miniature format with all the essential functions for spontaneous mixing of two sound sources (MP3 player, smartphone, laptop, etc.). In addition to the two stereo line inputs, adjustable microphone and headphone connections are available. DJs will be excited to use the smooth-running crossfader, the 2-band equalizer for easy sound adjustment and other controls. The solid workmanship makes the mixer not only visually stunning, but also durable.

### Features :

- Miscelatore per DJ estremamente leggero e compatto
- 2 canali stereo con regolatore di guadagno ed EQ a 2 bande, collegamento tramite prese RCA
- Ingresso microfono regolabile tramite jack da 6,3 mm
- Uscita cuffie regolabile
- Uscita master regolabile e uscita record tramite prese RCA
- Alloggiamento in metallo anodizzato
- Disponibile in vari colori
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
12V 500 mA

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397514124

Peso : 0,73 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.01 m

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Piedinatura:                 | Interno +/esterno -  |
| Potenza totale installata:   | 6,00 W   |
| Classe di protezione:        | CL III   |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)   |
| Intervallo di frequenza:     | 20 - 20000 Hz  |
| Rapporto segnale-rumore:     | >85 dB   |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz   |
| Colore della custodia:       | Rosso  |
| Controlli:                   | Crossfader   |
| LED di stato:                | Power  |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 2 x RCA stereo<br>Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Uscita: Master via 1 x RCA stereo<br>Uscita: rec. via 1 x RCA stereo<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso   |
| Canali:                      | Canale di ingresso: 2 x Stereo via RCA, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ<br>Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola<br>Uscita master: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola<br>Uscita per auricolari: , channel control via manopola |
| Struttura della custodia:    | Custodia per mixer   |
| Misure:                      | Larghezza: 10 cm<br>Profondità: 16,5 cm<br>Altezza: 6 cm   |
| Peso:                        | 0,50 kg  |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x alimentatore esterno  
1 x Manuale d'uso