

OMNITRONIC TRM-402 4-Channel Rotary Mixer (25th Omnitronic anniversary edition) 924

Mixer rotativo a 4 canali con isolatore di frequenza a 3 bande per DJ

GTIN: 4026397691641



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Classic rotary mixer with 4 input channels and integrated 3-band frequency isolator for DJs
- Gain control, 2-way equalizer (highs/lows) and phono/line switching per channel
- Dedicated boost and kill cut
- Kill cut feature allows DJs to completely remove low, mid and high frequencies for amazing mixing
- Vintage ALPS potentiometers (Blue Velvet RK27)
- High-grade components ensure long life and excellent sound quality
- DJ microphone input with separate level control
- Prefader listening to input channels and the master output via adjustable headphones output, with cue mix/split function
- 12-digit stereo LED level meter and master level control
- Booth output with separate level control
- Dual inputs for DJ microphone and headphones on the top and front panel
- Inputs: 8 x line and 4 x phono (RCA L/R)
- Outputs: master and booth (XLR/RCA L/R), record (stereo RCA)
- Matching woodkits available at www.omniwoodkit.com
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397691641

Peso : 4,60 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 7,2 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz microfono 20 - 20000 Hz line 40 - 18000 Hz phono
Rapporto segnale-rumore:	>77 dB phono >80 dB microfono >85 dB line
Distorsione armonica totale:	Line <0,03 % a 1 kHz Phono <0,1 % a 1 kHz
Gain:	Microfono 44 dB Line 20 dB Phono 60 dB a +75 dB
Isolatore:	Master Gain:- ? bis +9 Low/mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth Mid/high 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth
Controlli:	Interruttore sorgente, Interruttore di rete
LED di stato:	Power, Indicatore del livello master, Sorgente del canale, CUE, microfono
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: line/phono via 4 x RCA stereo Ingresso: microfono via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Cuffie via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Cuffie via 2 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: booth via 2 x XLR a 3 poli Uscita: booth via 1 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 1 x RCA stereo
Canali:	Canale di ingresso: 4 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via manopola rotante, regolatore a 2 bande EQ, Interruttore CUE, regolatore di guadagno-phono Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola, funzione cue mix split Uscita booth: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Livello massimo:	Uscita: +22 dBu
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 33 cm Profondità: 24,7 cm Altezza: 10,7 cm
Peso:	4,05 kg; 4,05 kg