

OMNITRONIC DJP-900NET amplificatore di classe D con radio Internet

Ricevitore stereo compatto con radio Internet, DAB+, Bluetooth, 2 x 460 W/4 Ohm

Art.n.: 10451604

GTIN: 4026397672732



Descrizione :

Stereo receiver with internet radio, DAB+, Bluetooth, 2 x 460 W / 4 ohms

With the flat stereo receiver DJP-900NET, you receive high-quality net radio from thousands of free radio stations around the globe. The DJP-900NET also supports the digital radio DAB+ with all its advantages compared to the old FM radio. This sustainable new standard of radio broadcasting in digital quality is not only noiseless and independent from the internet but also puts an end to the tedious frequency search. Simply connect the device to your WiFi network to provide your shop, restaurant or gym with clear radio reception.

In case you prefer to listen to your own playlist, you can also use the Bluetooth function of the receiver to wirelessly stream music from any Bluetooth device. The DJP-900NET additionally complies with the DLNA standard and streams your library from your WiFi network. Simply select your audio files via the dimmable TFT display and play your music via the receiver.

The integrated high-power class D amplifier provides 2 x 460 watts at 4 ohms or 2 x 240 watts at 8 ohms and can play and control music from various analog and digital sources. For double output power it is possible to switch to bridge mode. Then 900 watts are provided. The screw terminals can be connected to low impedance loudspeakers (4 to 16 ohms) and 100-volt PA speakers. Additionally, the DJP-900NET is equipped with Toslink and coaxial connectors for various other terminal devices.

The DJP-900NET can be easily controlled via the big jog dial or the supplied remote control. Your favorite radio stations can be conveniently organized via a web interface. The sound can be adjusted to your expectations and your speakers using various equalizer effects. An alarm and sleep timer are also integrated. The robust metal housing has an aluminum front plate and mounting strips for rack installation. The package content includes an English user manual, a WiFi rod antenna, an FM and DAB cord antenna and the remote control.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397672732

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.07 m

Features :

- Radio Internet con sintonizzatore DAB+/FM, Bluetooth e supporto UPnP/DLNA
- Amplificatore di classe D ad alta efficienza con 2 x 460 watt di potenza
- Varie opzioni di streaming tramite Wi-Fi, presa LAN e Bluetooth
- Ampio display a colori TFT da 2,4", comando semplice Jogdial, impostazioni dell'equalizzatore, timer di spegnimento e funzione sveglia
- Accesso a migliaia di stazioni radio e podcast in tutto il mondo
- Ricerca dei canali per genere, nome del canale, posizione
- 4 ingressi stereo line (RCA) sul retro
- Ingresso AUX da 3,5 mm sulla parte anteriore
- 1 ingresso microfono combinato con regolatore di volume sulla parte anteriore
- Interruttore sorgente audio
- Regolatori per volume, bassi e alti
- Uscite audio digitali e analogiche (Toslink, coassiali, RCA)
- 2 modalità di funzionamento regolabili (stereo o ponte/100 V)
- Peso e altezza compatti grazie all'alimentatore switching integrato
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Bluetooth; Wi-Fi; Telecomando IR
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Multicolore Schermo TFT
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Homerecording e studi; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	96 W 1/8 Power
Potenza in uscita:	2 x 460 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm) Massimo 900 W ponticellato (8 Ohm) Massimo 260 W ponticellato (100 V)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n Protocolli di sicurezza: WEP/WPA/WPA2
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via RJ-45 (F) versione da incasso, 10/100 Mbit/s
Raffreddamento:	Ventola
Impedenza:	4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA tecnica 100 V
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Attivazione:	Bluetooth; Wi-Fi; Telecomando IR
Bluetooth:	Versione: 4,2 + EDR
Audioplayer:	Sintonizzatore FM + radio Internet + BT + DAB+
Massima:	Bluetooth: fino a 20m
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Colore della custodia:	Nero

Commutazione:	Class D
Tipo di display:	Multicolore Schermo TFT
Frequenza di ricezione del sintonizzatore:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174.928-239.200 MHz
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Regolatore volume, Regolazione del suono, Selettore modale (Stereo/Bridge/100 V); Menu, Pulsanti di navigazione, Encoder
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Cortocircuito; surriscaldamento; sovraccarico; VHF; Tensione continua
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Connessione di rete via 1 x RJ-45 (F) versione da incasso Ingresso: Antenna via 1 x Belling-Lee (F) versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: AUX via 1 x Jack da 6,3 mm (stereo) Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: ottica via 1 x toslink Uscita: coassiale (S/PDIF) via 1 x RCA (F) versione da incasso Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Canali:	Uscita master: , regolatore a 2 bande EQ Canale del microfono: 1 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Regolatore a 2 bande Mono
Formato musicale:	MP3, AAC/AAC+; FLAC
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 43 cm Profondità: 25 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	3,30 kg
Alimentazione elettrica:	3V
Pila:	2 x Micro (AAA) (non in dotazione)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Antenna
 1 x telecomando
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità