

OMNITRONIC PKD-352 amplificatore da studio di classe D

Amplificatore da studio a 2 canali con alimentatore switching, 2 x 175 W/4 Ohm, 2 x 100 W/8 Ohm

Art.n.: 10451616

GTIN: 4026397719444



Features :

- Peso e altezza ridotti grazie all'alimentatore switching integrato
- 2 modalità di funzionamento regolabili (stereo o ponte)
- 2 regolatori di livello
- Ingressi bilanciati elettronicamente tramite prese da incasso XLR con uscite passanti XLR
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Homerecording e studi; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397719444

Peso : 3,30 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	70 W 1/8 Power
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	2 x 175 W RMS (4 Ohm) 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 350 W RMS ponticellato (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Lunghezza cavo:	1 m rimovibile
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Gain:	38 dB
Colore della custodia:	Nero
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	20 V/ μ s
Fattore di smorzamento:	>300
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore modale (Stereo/Bridge), Interruttore di sensibilità di ingresso
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Tensione continua; VHF; Limitazione di corrente; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento
LED di stato:	Power, Segnale, clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 2 x RCA (F) versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Uscita: Altoparlante via 2 x terminale a vite
Sensibilità di ingresso:	0,775 V; 1,4 V , commutabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 19 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	2,81 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso