

INTUSONIC HPA41 4-zone Paging Station

4-zone paging station with customizable auto chime player

Art.n.: 12604192

GTIN: 4026397758139



Descrizione :

The INTUGRID HPA41 is part of the modular and flexible family of INTUGRID system components and serves as a paging station for systems up to 4 zones. Unique in its approach, it contains an on-board chime player. Once this is activated, the chime will play first once the paging is invoked, thus saving the operator from the discomfort of triggering the chime separately.

To customize the experience, the factory chime sound can be overwritten via the IntuLink bus or changed by swapping the memory IC. For further convenience of less experienced users, a microphone level indicator shows whether the distance to the microphone is correct.

Zones can either be paged all at once or via a preselection, which can be cleared by the touch of a button. Chime and microphone volumes are adjustable by separate rear-panel controls, and the professional-grade external symmetrical power supply (SPA12) allows high-headroom audio.

Features :

- 4 zone selective paging
- All zone paging
- Auto-chime player with exchangeable chime sounds
- Microfono a collo di cigno elettronico
- Custodia per mixer
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397758139

Peso : 1,20 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Tipo:	Microfono a collo di cigno
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 15V DC 500 mA
Potenza totale installata:	5 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Mini XLR (F) a 3 poli cavo di alimentazione con spina europea presente
Tipo di capsula:	Elettrete Misure: Ø 13 mm x 60 mm
Connessione di rete:	2x RJ-45 (F) versione da incasso
Tensione virtuale:	15 V DC
Colore della custodia:	Nero opaco; antracite opaco
Uscita zona:	4 zone commutabili
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume, chime button, clear button
LED di stato:	Speech-Level
Collegamenti:	Ingresso: RS 485 via 1 x RJ-45 (F) versione da incasso Uscita: RS 485 via 1 x RJ-45 (F) versione da incasso
Canali:	Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Peso:	0,90 kg
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 6 cm
Misure:	Lunghezza: 28 cm Diametro: Ø 2,7 cm

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x microfono
- 1 x paravento
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso