

OMNITRONIC UHF E-FLEX 2, Wireless Mic System 823-832/863-865 MHz

Art.n.: 13063370

License-free 2-channel microphone system (UHF 863 - 865 MHz, UHF 823 - 832 MHz) with auto sync, incl. rack kit

GTIN: 4026397740226



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2-channel receiver and 2 hand-held microphones with UHF PLL technology
- Quick and easy frequency adjustment at hand-held transmitter
- 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
- 2 canali separati con controllo del volume
- Uscita XLR per canale sim.
- Uscita jack da 6,3 mm per segnale misto
- Antenne BNC rimovibili
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa

ricevitore

- Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile

microfono

- Direttività: Cardioide
- Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Indicatore del livello di carica

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 2 x Antenna, 2 x microfono, 1 x cavi jack, 2 x Staffa di montaggio, 6 x viti, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740226

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Classe di protezione:	CL III
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	50 - 15000 Hz
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili In 2 groups
Peso:	1,87 kg
Ricevitore	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Potenza totale installata:	Massimo 3,1 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) Cavo di alimentazione con alimentatore (in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Schermo:	Mute; Canale , Frequenza , Livello audio AF , Potenza del segnale RF
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Profondità di installazione:	18,5 cm
Misure:	Larghezza: 21,1 cm Profondità: 14,4 cm Altezza: 4,2 cm
Peso:	0,970 kg
Microfono	
Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	Mignon (AA) (non in dotazione)
Sensibilità:	-54 dB

Potenza di uscita RF:	10 mW
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Schermo:	Frequenza , Canale , Indicatore del livello di carica , Mute
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 24,3 cm Diametro: Ø 5,5 cm
Peso:	0,27 kg