

## OMNITRONIC STR-500 Bodypack Receiver IEM

Optional pocket receiver for IEM-500

Art.n.: 14013220

GTIN: 4026397404166



**Prezzo di listino: 177.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Multifrequency in-ear monitoring receiver set with mini earphones, supplied in a practical transport case
  - Operation in the low-interference UHF band
  - La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
  - Uscita cuffie regolabile
  - Bilanciamento (sinistra, destra) regolabile
  - High frequency boost selectable
  - La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
  - Clip per cintura
  - Indicatore del livello di carica
- ricevitore**
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
  - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Cuffie, 1 x ricevitore, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397404166

Peso : 0,17 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.07 m

Altezza : 0.04 m

### Dati tecnici :

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo:           | In-ear monitor                                                        |
| Schermo:        | Indicatore del livello di carica , Potenza del segnale RF , Frequenza |
| Cuffie          |                                                                       |
| Lunghezza cavo: | 1,2 m                                                                 |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:   | 20 - 20000 Hz                                                            |
| Impedenza:                 | 32 Ohm                                                                   |
| Collegamenti:              | Ingresso: Cuffie via 1 x Jack da 3,5 mm (stereo)                         |
| Ricevitore                 |                                                                          |
| Pila:                      | 2 x 1.5 V AA Mignon LR06 alkaline manganese presente                     |
| Numero di canali:          | 1                                                                        |
| Sensibilità:               | 94 dB                                                                    |
| Banda di frequenza:        | UHF 863 - 865 MHz                                                        |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,005 %                                                                |
| Modulazione:               | FM                                                                       |
| Selezione frequenza:       | 16 frequenze commutabili                                                 |
| Collegamenti:              | Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso |
| Tipo di convertitore:      | Dinamica                                                                 |
| Interruttore:              | Interruttori di accensione/spegnimento                                   |
| Misure:                    | Larghezza: 16,5 cm<br>Profondità: 2,3 cm<br>Altezza: 6,4 cm              |
| Peso:                      | 0,14 kg                                                                  |