



Features :

OMNITRONIC PORTY-8A Sistema PA senza fili

Sistema PA mobile 8" con funzionamento a batteria, Bluetooth, DSP e radiomicrofono

- Ultracompatto e potente (114 dB max SPL)
- Utilizzabile come sistema musicale primario, monitor da palco e amplificatore per esercizi
- Mixer a 4 canali
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- Custodia in plastica leggera
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 6,5h at 50% volume; Durata di funzionamento fino a 3,5h at 100% volume
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Doppia flangia
- Nero Metallo grille
- With Porta tablet
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739480

Peso : 11,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

OMNITRONIC PORTY-8A Trasmettitore tascabile + microfono Lavalier 863,1 MHz

- Portata fino a 60m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa

OMNITRONIC PORTY-8A Borsa per il trasporto

- , nero

Dati tecnici :

Peso: 10,30 kg

OMNITRONIC PORTY-8A Sistema PA senza fili

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 220 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Lunghezza cavo:	1,5 m rimovibile
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 6,5h at 50% volume Durata di funzionamento fino a 3,5h at 100% volume Tempo di ricarica 4h
Capacità di carico:	120W RMS
Numero di canali:	4
Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Pressione acustica massima:	114 dB
DSP:	Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 5 con collegamento stereo (TWS)
Nome del dispositivo Bluetooth:	OMNITRONIC PORTY-8A
Massima:	Bluetooth: fino a 20m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D

Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolatore master, Controllo del volume per canale, regolatore dell'effetto eco; Connect
Collegamenti:	Ingresso: mic/line via 3 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via RCA (F) versione da incasso Ingresso: line via Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: line via XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 3 x Mono with Interruttore Mic-Line-Hi.Z. via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ
Ingresso canali:	1 x Stereo via RCA o jack o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	8" Woofer con magnete in ferrite 8 x 1.35" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite
Tipo di altoparlante:	Sistema PA senza fili
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 29 cm Profondità: 26,3 cm Altezza: 39,3 cm
Peso:	8,65 kg

OMNITRONIC PORTY-8A Trasmettitore tascabile + microfono Lavalier 863,1 MHz

Lunghezza cavo:	0,9 m rimovibile
Massima:	Fino a 60m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Deviazione della portante:	863,1 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Colore:	Nero
Peso:	0,13 kg

OMNITRONIC PORTY-8A Borsa per il trasporto

Colore:	Nero
Peso:	0,65 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC PORTY-8A Sistema PA senza fili

- 1 x cassa compatta
- 1 x microfono
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 2 x Pila
- 1 x batteria

1 x OMNITRONIC PORTY-8A Trasmettitore tascabile + microfono Lavalier 863,1 MHz

- 1 x Trasmettitore
- 1 x microfono
- 2 x Pila
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

1 x OMNITRONIC PORTY-8A Borsa per il trasporto

- 1 x borsa
- 1 x Cinghia