

OMNITRONIC PM-222P 2-Kanal-DJ-Mixer mit Player

2-Kanal-DJ-Mixer mit Bluetooth und MP3-Player

Art.-Nr.: 10006824

GTIN: 4026397704808



Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2 Eingangskanäle mit Gain-Regler, 3-Band-Equalizer und Kanalfader
- DJ-Mikrofonkanal mit Lautstärkereglern und 2-Band-Equalizer
- Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Crossfader mit einstellbarer Regelcharakteristik und Reverse-Schalter
- Masterkanal mit Lautstärkereglern und 6-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen Master- und PFL-Signal
- 4 Line- und 2 Phono-Eingänge über Cinch-Buchsen
- Zusätzlicher Record-Ausgang
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Mixer, 1 x Cinchkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397704808

Gewicht: 2,50 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 5 W

Schutzklasse: SK II

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>70 dB
Klirrfaktor:	<0,025 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: Mikrofon 47 kOhm Eingang: Line 47 kOhm Eingang: Phono 47 kOhm
Gain:	Eingang: variabel
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 4,2 + EDR Profil: A2DP, AVRCP
Bluetooth Gerätename:	PM-222P
Audioplayer:	Bluetooth; USB
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Audioplayer, Crossfader, Cue-Mix-Funktion, Quellen-Umschalter, Crossfade-Curve Schalter; Crossfade Reverse Schalter
Status LED:	Umschaltbare Masterpegelanzeige, Clip, CUE, Power
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line-Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 2-Band EQ, Gainregler Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix- Funktion Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Musikformat:	MP3, WAV; WMA
Max. Pegel:	Ausgang: Master +19 dBu
USB-Anschluss:	Typ A
Material:	Stahl
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 13,7 cm
Gewicht:	2,15 kg
Audioplayer	

