

## OMNITRONIC XDA-1204 4-Kanal Class-D-Verstärker

Art.-Nr.: 10451637

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 300 W RMS (4 Ohm), 4 x 180 W RMS (8 Ohm) GTIN: 4026397615272



### Features:

- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Pegelregler je Kanal
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397615272

Gewicht: 3,88 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.13 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1440 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	4 x 300 W RMS (4 Ohm) 4 x 180 W RMS (8 Ohm) 2 x 600 W RMS gebrückt (8 Ohm) 2 x 600 W RMS gebrückt (100 V)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar

Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gain:	31 dB/ 0,775 V
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>20 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>300
Steuerelemente:	Netzschalter, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Lautstärkeregler pro Kanal
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Power, Signal, Clip, Bridged
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 4 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher über 4 x Schraubsteckklemme Eingang: Line über 4 x Schraubsteckklemme
Eingangsempfindlichkeit:	0,775 V
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	3,33 kg

## Lieferumfang:

1 x Verstärker  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
6 x Schraubsteckklemme  
4 x Fuß