

## OMNITRONIC PNM-5 Nahfeld-Monitor

Aktive Box mit 5" Woofer, 1" Treiber, 30 W RMS

Art.-Nr.: 11036455

GTIN: 4026397513912



### Features:

- Aktiver Nahfeld-Monitor für DJs und Produzenten
- 2-Wege-Bassreflex-System mit Biamp-Verstärker
- Separate Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Für Home-Studio- und Multimedia-Anwendungen
- Anschluss der Audioquelle über 6,3-mm-Klinke oder 3-pol. XLR
- 13-cm-Tiefmitteltöner und 2,5-cm-Kalottenhoctöner mit Waveguide
- Robustes MDF-Gehäuse mit schwarzer Oberfläche

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397513912

Gewicht: 6,95 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.42 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 60W Nominal: 30W RMS
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	87 dB
Anschlüsse:	Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Line über 1 x 3-pol XLR

Lautsprecher:	1 x 5" Tieftöner 1 x 1" Kalotten-Hochtton
Lautsprechertyp:	Studiomonitor
Maße:	Breite: 22 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	6,20 kg

### **Lieferumfang:**

---