

## INTUSONIC PAA42+ Dual Output Stereo Media Vorverstärker

Art.-Nr.: 12604186

19"-Vorverstärker mit Medienplayer, DAB+, Wireless Audio, IR-Fernbedienung und RS485-Steueroption GTIN: 5060502923523



### Beschreibung:

Der INTUWORX PAA42+ ist eine Kombination aus Stereo-Vorverstärker mit 6 Eingängen sowie 2 Mikrofoneingängen und einem internen Medienplayer. Die Mikrofonsektion verfügt über Phantomspeisung und Hochpassfilter und ermöglicht die automatische Abschwächung des Musiksignals (Talkover/Priorität), was dieses Gerät zu einer beliebten Wahl bei Fitnesstrainern macht. Der interne Medienplayer bietet USB-Wiedergabe, DAB+ und UKW-Empfang, LINKOUSTIC 5.0 Wireless Audio Link und eine IR-Fernbedienung. Die beiden Master-Ausgänge mit Evakuierungsfunktion im Brandfall können Mono oder Stereo betrieben werden. Das Master-Signal kann über RS485 mit dem optionalen Wandpanel VRE11 ferngesteuert werden. Der zweite Ausgang bietet auch die direkte Auswahl ausgewählter Eingänge als Quellen, was ihn praktisch zu einem Zonenausgang macht. Ein dedizierter, vorrangiger Line-Eingang für einen Gong oder Durchsagen sowie ein symmetrischer Stereoeingang für lange Kabelwege runden dieses Gerät ab.

### Features:

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- LCD Display
- (19") 48,3 cm Rackeinbau
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 5060502923523

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.10 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 12 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>102 dB
Klirrfaktor:	<0,015 % bei 1 kHz
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
Bluetooth:	Version: 5,0
Bluetooth Gerätename:	LINKOUSTIC
Audioplayer:	USB + Bluetooth; DAB+; FM-Radio
Frequenzband:	2,4 GHz
Übersprechdämpfung:	>63 dB
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, regelbarer Talkover, Phantomspeisungsschalter
Anschlüsse:	Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: Mikrofon über Schraubsteckklemme Ausgang: Master über Schraubsteckklemme Ausgang: Zonen über Schraubsteckklemme Ausgang: Rec. über Stereo-Cinch Stummschaltung über Schraubsteckklemme RS 485 über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion Emergency über Schraubsteckklemme Priority über Schraubsteckklemme Antenne über 2 x SMA (W) Einbauversion
Musikformat:	MP3, WAV; FLAC, APE
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte max. 64GB (FAT 32)
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	3,35 kg

## Lieferumfang:

---

- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Stecker
- 4 x Fuß
- 1 x Antenne
- 1 x Adapter
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie