

## OMNITRONIC HM-105 Funkmikrofon WAMS-05

Hochwertiges Handmikrofon für WAMS-05

Art.-Nr.: 13055098

GTIN: 4026397282696



### Beschreibung:

Das HM-105 ist ein dynamisches Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender, das zur drahtlosen Übertragung von Sprache und Gesang an die Empfangseinheit RM-105 des PA-Systems W.A.M.S.-05 dient. Das Mikrofon arbeitet im UHF-Bereich 863,100 - 864,900 MHz. Der Frequenzbereich ist in 16 Kanäle unterteilt, die sich frei wählen lassen. Das Gerät ist auf die Frequenzen des Empfangsmoduls abgestimmt.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397282696

Gewicht: 0,32 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,07 m

Höhe: 0,06 m

### Features:

- Integrierter Multifrequenzsender mit UHF-PLL-Technik, passend für W.A.M.S.-05 System
- Dynamische Mikrofonkapsel
- Nierencharakteristik
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (863,1-864,9 MHz) mit 16 schaltbaren Frequenzen
- LCD-Anzeige für Kanal, Frequenz und Batteriekapazität
- Sendeleistung 10 mW
- Empfindlichkeit 2-stufig regelbar
- Mute-Funktion
- Für 2 x 1,5 V Mignon-Batterien oder 2 x 1,2 V Akkus (Typ AA) (nicht mitgeliefert)
- Mit Ladebuchse, geeignet für Ladenetzteil HM-105
- Lieferung inkl. 4 Farbkappen
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

## Technische Daten:

---

Typ:	Handsender
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Batterie:	2 x 1,5 V AA Mignon LR06 Alkali-Mangan beiliegend
Frequenzbereich:	70 - 16000 Hz
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 4 cm
Gewicht:	0,26 kg
Trägerfrequenz:	UHF 863,100-864,900 MHz
Frequenzstabilität:	±0,005 %
RF Ausgangsleistung:	10 mW
Richtcharakteristik:	Niere
Reichweite:	ca. 30 m
Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA)/ 2 x 1,2 V Akkus (Typ AA)

## Lieferumfang:

---