

RELACART PM-160R Diversity In-Ear Empfänger

In-Ear-Stereo-Funkempfänger mit Diversity-Technologie

Art.-Nr.: 13055215
GTIN: 4026397537055



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Das PM-160 ist ein robustes In-Ear-Monitoring-System mit überragender Klangqualität für Live-Musiker, schauspieler oder Sprecher. Diversity-Technologie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und vermeidet Störungen und Ausfälle. Das System kann sowohl mono als auch stereo betrieben werden. Mit gerade einmal 190 Gramm bietet der Taschenempfänger allerhöchsten Tragekomfort.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397537055
Gewicht: 0,33 kg
Länge: 0.29 m
Breite: 0.12 m
Höhe: 0.07 m

Features:

- Stereo-Taschenempfänger mit 32 Preset-Kanälen für In-Ear-Monitoring
- Robustes Ganzmetallgehäuse mit Soft-Touch-Bedienelementen, geeignet für harten Toureinsatz
- Diversity-Technologie für hohe Empfangsqualität
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- OLED-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz und Kanal
- LEDs für Antenne A/B, AF-Signal und Stereo-Betrieb
- Stereo- oder Mono/Mix-Modus
- Balance (links, rechts) einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Reichweite von bis zu 80m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Kopfhörer, 1 x Befestigungsclip, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Typ:	In-Ear Monitor
Gesamtanschlusswert:	0,525 W
Stromanschluss:	Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Reichweite:	Bis zu 80m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Schaltbandbreite:	11 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %
Modulation:	FM, Stereo
Frequenzwahl:	32 Frequenzen schaltbar
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,2 cm Höhe: 11,8 cm
Gewicht:	160 g