

## RELACART UD-1 UHF-Schwanenhalsmikrofon für WAM-402

UHF-Schwanenhalsmikrofon für Modell WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055227

GTIN: 4026397650662



### Features:

- UHF-Schwanenhalsmikrofon mit PLL-Technologie
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Gain-Regler und Low-Cut-Schalter
- Reichweite von bis zu 60m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bis zu 8 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397650662

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 0.12 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.45 m

### Technische Daten:

Typ:	Schwanenhalsmikrofon
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Low Cut:	120Hz, schaltbar
Gain:	Eingang: $\pm 10$ dB
Reichweite:	Bis zu 60m

Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Schaltbandbreite:	11 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %
Parallelbetrieb:	Max. 8 Sender
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal
Steuerelemente:	Sendeleistungsschalter (high-low)
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 3-pol XLR (W) Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Low-Cut-Schalter
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 11,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 48,5 cm
Gewicht:	0,83 kg

### **Lieferumfang:**

- 1 x Mikrofon
- 1 x Windschutz
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung