

OMNITRONIC UHF-100 BP Taschensender 863.1MHz (Iila)

Taschensender mit Lavaliermikrofon

Art.-Nr.: 13063283

GTIN: 4026397603880



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für Empfänger aus der UHF-100-Serie
- Inkl. Lavaliermikrofon
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Erhältlich in den anmeldefreien Frequenzbereichen 823-832 MHz und 863-865 MHz
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Sender

- Reichweite von bis zu 50m

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397603880

Gewicht: 0,14 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ: Taschensender mit Mikrofon

Frequenzbereich: 40 - 18000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >105 dB

Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz

Trägerfrequenz: 863,1 MHz

Frequenzwahl: Festfrequenzen

Anschlüsse:	Eingang: 3,5 mm Klinkebuchse (mono) Einbauversion
Gewicht:	100 g
Sender	
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 50m
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 9,5 cm
Gewicht:	75 g
Mikrofon	
Kabellänge:	0,95 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	21 g
RF-Ausgangsleistung:	5 mW
Modulationsverfahren:	F3E
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz