

OMNITRONIC UHF-304 4-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz Art.-Nr.: 13063304

4-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik GTIN: 4026397654523



Listenpreis: 403.41 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 4-Kanal-Multifrequenz-Empfangseinheit und 4 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- 93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- 4 separate Kanäle mit Lautstärkeregler
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- Abnehmbare BNC-Antennen
- 4 dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

Empfänger

- LCD Display
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 4 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 4 x Halter, 2 x Montagebügel, 4 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397654523

Gewicht: 3,80 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	±
Modulation:	FM; PLL-Technologie
Frequenzwahl:	93 Frequenzen schaltbar
Gewicht:	3,00 kg
Empfänger	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	6 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	4
Frequenzbereich:	50 - 18,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Kanal , Frequenz , Gruppe
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglер, Encoder
Status LED:	Power, Signal, Pegelanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 4 x 3-pol XLR
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 4,7 cm
Mikrofon	
Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Frequenz , Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff

Maße: Länge: 25 cm
Durchmesser: Ø 5,2 cm

Gewicht: 230 g
